# 使用优势演员评论家学习的节能毫米波网络波束选择

Ycaro Dantas[1]，Pedro Enrique Iturria-Rivera[1],Hao Zhou[1],Majid Bavand[2],Medhat Elsayed[2],Raimundas Gaigalas[2]，和 Melike Erol-Kantarci[1],*IEEE* 高级会员[1]电气工程与计算机科学学院，渥太华大学，加拿大渥太华[2]爱立信公司，加拿大渥太华电子邮箱：{ydant103、pitur008、hzhou098、melike.erolkantarci}@uottawa.ca，{majid.bavand、medhat.elsayed、raimundas.gaigalas}@ericsson.com

arXiv:2302.00156v1 [eess.SP] 1 Feb 2023

摘要——**随着毫米波频段的日益广泛采用，以充分发挥 5G 的潜力，波束成形已成为当前及下一代无线技术的关键推动因素。许多毫米波网络依赖采用波束网格（GoB）方法进行波束选择，以处理用户-波束关联。在采用 GoB 的波束选择中，用户需从一组预定义波束中选择适当的波束，而波束选择过程中的开销是该领域面临的常见挑战。本文提出一种基于优势演员-评论家（A2C）学习的框架，用于改进 GoB 和波束选择过程，并优化毫米波网络中的传输功率。所提出的波束选择技术在考虑传输功率的同时提升性能，提高能量效率（EE），并确保网络覆盖范围得到维持。我们进一步研究了如何在服务管理与编排（SMO）平台上部署所提算法。仿真结果表明，基于 A2C 的波束选择与传输功率联合优化，比采用等间距波束（ESB）和固定功率策略，或将波束选择与传输功率分别进行优化，更为有效。与 ESB 和固定传输功率策略相比，所提方法在测试场景下实现了超过两倍的平均能效，并且更接近最大理论能效。**

索引词——**波束成形、波束选择、能效、强化学习、优势演员评论家。**

## I. 引言

由于6 GHz以上频段具有超宽频谱，毫米波技术显著推动了第五代无线网络（5G）的发展。毫米波也有望在超越5G（B5G）技术中发挥重要作用，甚至太赫兹通信频段也被认为是下一代通信的潜在推动因素 [1]。只有采用能够生成超窄波束并克服传播损耗的大型天线阵列，毫米波的优势才能得到充分发挥。这使得波束管理在现代无线系统中发挥着核心作用。

波束选择是指在发射机和接收机两端的可用波束中，确定最佳波束对的过程。在某些情况下，例如高移动性场景，穷举搜索所有可能的波束对并不高效。此过程中的开销可能占用信道相干时间的很大一部分，留给数据传输的时间所剩无几 [2]。为解决这一问题，人们采用了多种方案，例如使用带外信息 [2], 分层波束成形 [3], 以及基于上下文信息的数据驱动方法 [4]。

尽管人们设想了高效的波束管理流程，但无线网络系统的全局目标（例如能效（EE））仍有待实现。下一代移动网络指出，能效是降低网络基础设施总拥有成本（TCO）和环境足迹的关键因素 [5]。对于B5G而言，提高能效的目标仍然受到持续关注。此外，开放无线接入网（O-RAN）的签署运营商近期发布了有关能效的技术重点 [6]。目标不仅包括高效的硬件和软件设计，还包括在不同系统层级报告能效性能指标，以及利用机器学习（ML）算法自动实现能效提升。

通过机器学习算法实现智能资源管理，被视为满足未来无线网络需求的一种途径[7]。在近期出现的虚拟化、解耦式无线接入网架构中，例如云RAN和开放式无线接入网，自动化网络优化已成为优先事项。为网络控制而设计的抽象层（例如服务管理与编排（SMO）平台）负责实现这一目标。SMO支持使用无线接入网控制应用（rApps），并可部署在开放式无线接入网、云RAN或专用无线接入网环境之上，在这些环境中，它可以承担自组织网络（SON）功能 [8]。此外，O-RAN联盟将通过机器学习模型优化波束网格（GoB）视为多输入多输出和波束成形相关应用在SMO上部署的主要用例之一 [9]。例如，它可用于实现对波束成形功能的智能控制，从而灵活、动态地优化相关参数，以进行波束选择。

本文基于通过局部特征优化实现全局目标这一思路展开。针对 GoB 优化用例，本文提出一种强化学习（RL）解决方案，用于选择最佳波束子集并降低波束选择过程的开销。该方案采用优势演员-评论家（A2C）框架，对波束选择和 gNB 传输功率进行联合优化，旨在提升能效（EE），同时避免产生覆盖角色。具体而言，利用网络的内在信息（用户设备（UE）的信干噪比（SINR

被2023年IEEE国际通信会议（ICC）接收，©2023 IEEE

水平）为强化学习算法提供输入。该算法将根据旨在奖励能效（EE）并惩罚覆盖空洞的目标函数，对 GoB 和功率配置进行调整。在此场景中，使用机器学习模型可实现灵活的设计、提升性能，并便于在服务管理与编排（SMO）中实施。

本工作的主要贡献是提出了一种面向覆盖的、基于优势演员-评论家算法的波束选择方法，用于提升毫米波网络的能效。此外，我们还研究了如何将所提出的算法部署在服务管理与编排（SMO）中，使其能够与新型无线接入网架构交互。

其余各节安排如下：第二节介绍该领域的相关工作。第三节详细说明系统模型。第四节阐述所提出的兼顾能效与覆盖的波束选择算法。第五节介绍仿真细节与结果。最后，第六节总结本文。

## II. 相关工作

机器学习模型已应用于解决无线网络中的诸多问题，包括波束管理流程 [4], [7], [10] - [14]。为充分发挥数据驱动方法的优势，许多解决方案提出利用外部信息源为机器学习算法提供输入，从而做出更优的波束管理决策。在 [4]，中，作者展示了利用 GPS 信息支持车联网（V2I）场景下波束选择过程的优势。

针对地理定位数据固有误差的问题， [10], 探索了不确定性 K 均值（UK-means）算法，以提高波束关联过程中用户分组的准确性。在 [11],中，通感一体化范式扩展为视觉辅助方法。除位置信息外，卫星图像也被用于支持波束管理决策。此外， [12]提出了一种联邦学习模型来解决波束选择问题。作者表明，与基准方法相比，协作学习过程提升了吞吐量和最佳波束对检测的性能。

[13]重点研究了基于聚类算法和强化学习方法的波束成形码本设计。研究证明，高效的码本设计能够在减少波束数量的同时取得良好性能，从而降低波束选择问题中的开销。在 [14],中，研究者应用深度Q网络（DQN）联合解决波束成形、功率控制和干扰协调问题，但未对能效进行分析。

不同于现有研究，我们提出了一种覆盖感知智能波束选择方法，以提升毫米波网络中的能效。所提出的方法研究了能效指标与毫米波覆盖之间的权衡。此外，本文还讨论了如何在SMO平台中实现所提出的智能波束选择方法。

## III. 系统模型

### A. 网络模型

本文所采用的网络配置由一个支持三维波束成形的gNB和 $N_{UE}$ 个固定用户设备（UE）组成。我们考虑模拟波束成形，并假设用户设备可能处于视距（LOS）或非视距（NLOS）传播条件下。最后，考虑了下行方向存在UDP流量的情况。

### B. 波束网格模型

三维波束成形能力由规则的波束网格（GoB）表示，可通过其仰角集合 $\Theta = \{\theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_{N_\Theta}\}$ 和方位角集合 $\Phi = \{\phi_1, \phi_2, \ldots, \phi_{N_\Phi}\}$ 来描述。 $\theta$ 和 $\phi$ 分别是波束最大增益对应的仰角和方位角。随后，每个波束由一对参数 $(\theta_i, \phi_j)$ 描述，其中 $i \in [1, N_\Theta]$ 和 $j \in [1, N_\Phi]$。 $N_\Theta$ 和 $N_\Phi$ 分别是 $\theta$ 和 $\phi$ 可取值的数量。系统可用的最大波束数在此定义为 $N_B$，其值为 $N_B = N_\Theta \cdot N_\Phi$。完整的波束网格记为 $\Upsilon$，可根据 $\Theta$ 和 $\Phi$ 得到：若 $\Upsilon = \Theta \times \Phi$，则：

$$\Upsilon = \begin{bmatrix} (\theta_1, \phi_1) & (\theta_1, \phi_2) & \ldots & (\theta_1, \phi_{N_\Phi}) \\ (\theta_2, \phi_1) & (\theta_2, \phi_2) & \ldots & (\theta_2, \phi_{N_\Phi}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\theta_{N_\Theta}, \phi_1) & (\theta_{N_\Theta}, \phi_2) & \ldots & (\theta_{N_\Theta}, \phi_{N_\Phi}) \end{bmatrix} \quad (1)$$

三维波束网格波束成形模型如图 1 所示。波束选择过程中的开销源于交换导频信号并评估每个波束对质量的要求。在高度动态场景中，这可能会影响初始接入和移动性流程，并消耗信道利用时间。由于存在此开销，波束选择中使用的 $N_B$ 波束可能会受到约束。在某些情况下，必须使用由 $K_B$ 波束组成的波束网格子集，其中$K_B < N_B$。如果将仰角和方位角选项的数量限制为 $\Theta$ 和 $\Phi$的子集，即： $\Theta'$ 和 $\Phi'$，其中 $\Theta' \subset \Theta$ 和 $\Phi' \subset \Phi$，则可以满足这一约束。设 $K_B = K_\Theta \cdot K_\Phi$，其中 $K_\Theta$ 和 $K_\Phi$ 分别表示每个波束仰角 $\theta$ 和方位角 $\phi$ 在施加约束后可以取的选项数量，因此 $K_\Theta = |\Theta'|$ 和 $K_\Phi = |\Phi'|$。




图 1. 三维波束网格波束成形模型的概念设计。

已被2023年IEEE国际通信会议（ICC）接收，©2023 IEEE

## IV. 所提方法

本文提出了波束选择与 gNB 传输功率的联合优化，由能效和覆盖感知驱动。其目标是在毫米波网络中，考虑波束选择过程中的开销约束来使用波束网格。

对于 $K_\Theta < N_\Theta$ 和 $K_\Phi < N_\Phi$的情况，应确定 $\Theta'$ 和 $\Phi'$。一种解决方案是根据 $K_\Theta$ 和 $K_\Phi$对 $\Theta$ 和 $\Phi$ 进行采样，并在其取值范围内为 $\theta_i$ 和 $\phi_j$ 选取等间距的值。这种方法称为等间距波束（ESB），通过选择 $\Theta'$ 和 $\Phi'$，为网络区域提供公平的空间覆盖。

另一种方案是根据场景的特性确定 $\Theta'$ 和 $\Phi'$。此外，动态选择 $\Theta$ 和 $\Phi$ 的子集可能会更加高效。图2展示了在开销约束下确定波束网格子集的不同方式。




图2. 波束网格子集的方位角示意图。a) $K_\Phi = N_\Phi$，然后 $\Phi'$ =Φ：使用完整的波束网格；b) $K_\Phi < N_\Phi$：从等间距波束（ESB）中选取 $\Phi'$，以提供公平的覆盖；c) $K_\Phi < N_\Phi$：从能够在此场景下为用户设备提供最佳服务的波束中选取 $\Phi'$。

### A. 优势演员-评论家（A2C）框架

使用强化学习框架 A2C 优化波束选择和传输功率。强化学习的基本目标是根据序列动作和环境状态学习一种策略，使其最大化累积未来奖励。对于观测到的状态，如果某个动作的预期奖励较高，就应提高选择该动作的概率。与其他深度强化学习（DRL）框架不同，A2C 明确区分了智能体执行的两项任务。智能体中的每个模块（演员和评论家）都有专用的神经网络引擎来执行相应任务。评论家的任务是根据当前环境状态以及作为奖励提供的结果，评判演员的决策。演员的任务则是根据当前状态和评论家发送的策略值，确定在环境中执行的最佳动作 [17]。

### B. 马尔可夫决策过程（MDP）建模

*1*）状态空间：所提出的环境是第三节中描述的网络模型，并通过状态空间呈现给算法。 $s_t$ 由每个用户设备观测到的信干噪比值 Γ组成，这些值在范围$[0, 10]$, 内进行量化和截断，此处表示为 Γ。

对于每个用户设备，

$$\hat{\Gamma}_i = \begin{cases} 0, \text{ for } \Gamma_i <= 0 \\ \lfloor \Gamma_i \rfloor, \text{ for } 0 < \Gamma_i < 10 \\ 10, \text{ for } \Gamma_i >= 10 \end{cases} \tag{2}$$

因此，状态空间定义如下：

$$s_t = [\hat{\Gamma}_1, \hat{\Gamma}_2, ..., \hat{\Gamma}_{N_{UE}}]. \tag{3}$$

*2*）动作空间：根据第三节所述的 GoB 模型，动作空间定义如下：

$$a_t = [\Theta'_l, \Phi'_m, \delta_n], \tag{4}$$

其中 $\Theta'_l \subset \Theta$ 和 $\Phi'_m \subset \Phi$。 $l$ 和 $m$ 是子集索引，因此 $l \in [1, L]$和 $m \in [1, M]$，其中 $L$和 $M$分别表示来自 $\Theta$ 和 $\Phi$ 、满足 $K_\Theta$ 和 $K_\Phi$ 约束的不同子集选项的数量。这里，$L$ 和 $M$ 定义为：$L = \binom{N_\Theta}{K_\Theta}$ 和 $M = \binom{N_\Phi}{K_\Phi}$。考虑到 $\Theta^L = \binom{\Theta}{K_\Theta}$ 和 $\Phi^M = \binom{\Phi}{K_\Phi}$，因此 $\Theta^L$ 和 $\Phi^M$ 可以分别表示来自 $\Theta$ 和 $\Phi$ 、满足 $K_\Theta$ 和 $K_\Phi$ 约束的子集集合。因此，$\Theta'_l \in \Theta^L$ 和 $\Phi'_m \in \Phi^M$。

$\delta_n$ 表示相对于基准功率级别 $P_B$的功率等级变化，该变化从一组选项 $\Delta$中选取。 $n$是变化索引，因此 $n \in [1, N_P]$，且$N_P = |\Delta|$。

*3)* 奖励函数： 奖励函数旨在引导学习过程实现尽可能高的能效，并避免场景中出现覆盖空洞。其定义如下：

$$r_t = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_{MAX}} - \omega_C \cdot \rho, \tag{5}$$

其中， $\varepsilon$ 表示以 gNB 吞吐量（$\tau$）和传输功率（$P$）衡量的能效，因此 $\varepsilon = \frac{\tau}{P}$。这里， $\varepsilon_{MAX}$是最大理论能效，由系统中服务器应用提供的数据速率（$\tau_{MAX}$）和可供选择的最小功率（$P_{MIN}$）推导得出，即 $\varepsilon_{MAX} = \frac{\tau_{MAX}}{P_{MIN}}$。此外，$\rho$ 根据 SINR阈值 $\hat{\Gamma}^T$和 $\rho = \frac{n_{UE}}{N_{UE}}$ 确定 UE中断率，其中 $n_{UE}$ 表示由 gNB 服务且 $\hat{\Gamma} <= \hat{\Gamma}^T$的 UE 数量。由于奖励函数中的第二项根据 UE中断率确定惩罚，因此使用 $\omega_C$ 作为覆盖外密度因子权重，可对其进行自定义，以调整惩罚的严厉程度，并平衡奖励函数中的两个目标：能效和覆盖感知。总之， $r_t$与能效成正比，并旨在使更多 UE 保持在 SINR阈值以上。

### C. 基线算法

将上述马尔可夫决策过程的另外两个变体作为基准方法进行评估。第一个变体名为 A2C-P，旨在涵盖算法仅进行功率优化的情况。在这种情况下，使用 ESB 来定义受限的波束网格。它采用上述相同的状态空间和奖励函数，但动作空间定义如下：

被2023年IEEE国际通信会议（ICC）接收，©2023 IEEE

$$a_t^P = [\delta_n]. \tag{6}$$

提出了第二个名为 A2C-B 的变体，旨在涵盖仅进行波束选择优化的情况。在这种情况下，采用基准功率级别。与 A2C-P 一样，它采用与 A2C 相同的状态空间和奖励函数，但动作空间定义如下：

$$a_t^B = [\Theta_l', \Phi_m']. \tag{7}$$

最后，我们将采用 ESB 和固定传输功率作为第三个基准，以涵盖不进行动态优化的情况。

### *D.* 算法部署

rApp 应用旨在实现无线接入网功能的自动化与控制，并运行于 SMO 平台之上。rApp 应用由非实时无线接入网智能控制器（非实时 RIC）提供支持，该控制器是 SMO 的一个实体，并在周期为 1 秒或更长的控制回路中运行 [15]。根据 [9]，中介绍的 GoB 优化用例，本文提出的方法可作为 rApp 部署在 SMO 中。需要注意的是，将其实现为 rApp 是可行的，因为本文提出的全局 GoB 和功率优化不需要近实时反馈与干预。

图 3-a）展示了一种潜在的部署方案：在开放式RAN架构中，将所提出的解决方案作为 rApp 用于 SMO。在 O-RAN 中，开放式分布式单元（O-DU）收集的网络数据会通过 O1接口发送至 SMO 和非实时RIC框架。非实时RIC框架通过 R1通信将数据传输给 rApp。

在我们的方案中，基于A2C的波束网格和功率配置（动作）可通过开放式前传M平面接口应用于开放式无线电单元（O-RU），并通过O1接口应用于O-DU。请注意，非实时RIC的rApp应用并不局限于OpenRAN环境。借助适当的接口，也可将类似的部署用于云RAN或专用网络架构。




图3. 将所提出的解决方案作为 rApp 部署在 SMO 中。a）数据流经 rApp 和开放式无线接入网实体（SMO：服务管理与编排；RIC：无线接入网智能控制器；O-RU：O-RU；O-DU：开放式分布单元；O-CU：开放式集中单元；R1、O1、A1、E2、开放式前传管理面和开放式前传控制、用户面和同步面均为开放接口；F1-c 和 F1-u 为第三代合作伙伴计划定义的接口）；b）基于优势演员-评论家的 rApp 内部运行机制（$a_t$：在时间 $t$采取的动作； $s_t$：在时间 $t$报告的状态； $r_t$：在时间 $t$的奖励值）。

图3-b）详细说明了所提出的方案以rApp形式开发时的工作过程。算法配置基于 $\Theta$, $\Phi$, $\omega_C$, $K_\Theta$ 和 $K_\Phi$完成。在每个循环中，从O-DU收集的数据将用于计算奖励函数（输入评论家），并生成状态报告（输入演员和评论家）。演员负责选择动作，然后将其作为rApp策略发送，以应用于O-RU和O-DU。

## V. 仿真与结果

### *A.* 仿真环境与设置

我们使用 ns-3 [16] 的 5G LENA模块实现了所提出的方案。仿真环境的主要系统参数汇总于表I。

每次仿真设定为持续 150 ms，其中仅 100 ms 用于数据流量。根据预期的用户设备数量设置不同的场景，因为$N_{UE} = \{5, 10, 15, 20\}$。第 V 节所示的结果是每种配置下 40 次不同随机种子运行的平均值和置信区间。每次运行都会重置信道参数和用户设备分布。

此处考虑一个规则的波束网格，其中 $N_\Theta = 3$ 和 $N_\Phi = 5$，从而使$N_B = 15$。每个轴可用角度的集合如下：$\Theta = \{-15°, -45°, -60°\}$和 $\Phi = \{0°, 45°, 90°, 135°, 180°\}$。考虑到 $K_B = 3$的约束，定义 $K_\Theta = 1$ 和 $K_\Phi = 3$。对于基于优势演员-评论家的方法，考虑 $L = 3$和 $M = 10$。对于带有 $K_B = 3$的 ESB策略，考虑 $\Theta' = \{-45°\}$ 和 $\Phi' = \{0°, 90°, 180°\}$。两种 ESB策略均采用基准功率级别（$P_B$），A2C-B 也采用该级别。 $P_B$ 设为 35 dBm。定义了五种功率等级变化选项 $\delta$，以及 $N_P = 5$。功率等级变化选项集合如下： $\Delta = \{-3, -1.5, 0, +1.5, +3\}$ 分贝。

A2C 的实现使用了 Python 软件包 Stable Baselines 3 [19]。每个 A2C回合都对应一个新的仿真轮次，并输入由 A2C 设置的动作，然后返回所需的状态和奖励值，以便馈入

强化学习算法的下一次迭代。图4展示了在 $N_{UE}=5$情况下，优势演员-评论家获得的奖励值收敛曲线。

表I 系统参数

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 仿真区域 | 50米 x 50米 |
| gNB天线阵列 | 4x32 |
| gNB数量 | 1 |
| 用户设备数量 | {5, 10, 15, 20} |
| 载波频率 | 28GHz |
| 带宽 | 100兆赫兹 |
| 数字学 | 2 |
| 分量载波 | 1 |
| 传播模型 | 3GPP TR 38.900 城市宏蜂窝 |
| gNB发射功率 | {32, 33.5、35、36.5、 38}分贝 |
| UE发射功率 | 10dBm |
| 业务类型 | 下行UDP |
| 分组大小 | 400KB |
| 数据速率（用户应用） | 1 Mbps |




图4. 在具有 $\omega_C=1$ 和 $N_{UE}=5$的场景下的A2C收敛曲线。阴影区域表示40次仿真运行所得置信区间的范围。

## *B.* 结果

图5展示了所提方法（A2C）在 $K_B=3$ and $K_B=15$ 条件下获得的能效值，并与 ESB 进行了比较。图中还展示了仅进行功率优化或波束子集优化的情况（A2C-P 和 A2C-B）。 $K_B=15$表示 $\Upsilon'=\Upsilon$ 的情况，并在整个波束网格上执行波束搜索。

在波束数量相同的情况下，优势演员-评论家优于ESB。更重要的是，即使与 $K_B$ 更多但未进行功率优化的情况相比，它仍能提升能效。表II总结了各策略所达到的$\varepsilon_{MAX}$ 比值。

如图6所示，在波束数量相同（$K_B=3$）的情况下，采用优势演员-评论家不会对吞吐量造成显著影响。展示完整原始波束网格（$K_B=15$）的结果，是为了说明在不对 $N_B$ 施加约束时可达到的性能。就吞吐量而言， $K_B$ =15 的数值更高，这是因为使用更多波束带来了信干噪比增益。然而，该方案不符合我们问题中定义的约束（$K_B=3$）。 $K_B=15$




图5. gNB能效。 $K_B$ 表示网格中的波束数量。 $\delta$ 表示相对于基准功率级别的功率等级变化。

表I 最大能效比$\varepsilon/\varepsilon_{MAX}$

| 算法 | $N_{UE}$ 5 | 10 | 15 | 20 | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| **优势演员-评论家 ($K_B=3,\delta=\delta_n$)** | 0.74 | 0.55 | 0.50 | 0.43 | **0.56** |
| A2C-P （$K_B=3$, $\delta=\delta_n$） | 0.51 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.38 |
| A2C-B ($K_B=3$, $\delta=0$) | 0.42 | 0.34 | 0.31 | 0.27 | 0.33 |
| **ESB ($K_B=3$, $\delta=0$)** | 0.33 | 0.28 | 0.24 | 0.23 | **0.27** |
| ESB ($K_B=15$, $\delta=0$) | 0.44 | 0.42 | 0.39 | 0.35 | 0.40 |

固定功率方案的能效也低于所提出的方案。

图7显示，A2C能够收敛到使gNB的传输功率最小化。如果仅执行功率优化（A2C-P），吞吐量不会提升，所用功率等级有所降低，但仍高于全局A2C的情况（图7）。因此，A2C-P在能效提升方面表现不佳。仅执行波束子集优化（A2C-B）时，吞吐量有所提升，但由于功率固定且未进行优化，能效增益有限。此外，A2C-P和A2C-B在能效方面的表现相近。只有联合优化波束选择和传输功率，才能




图6. gNB吞吐量。 $K_B$ 是网格中的波束数量。 $\delta$ 是相对于基准功率等级的功率等级变化。




图7. gNB功率用量。 $K_B$ 表示网格中的波束数量。 $\delta$ 表示相对于基准功率级别的功率等级变化。

获得最佳能效结果。所提方法利用波束子集优化带来的吞吐量增益，在降低传输功率的同时提升gNB的能效。

如第四节所示，所提方法的奖励函数旨在提高能效并避免出现覆盖空洞。图8展示了与具有相同波束数量的ESB场景相比，所提方法˜如何减少场景中信干噪比为 $\Gamma < 0$ 的用户设备数量。尽管采用优势演员-评论家算法使系统施加的功率等级降低，这一效果仍然实现了。




图8. 信干噪比高于0分贝的用户设备百分比。 $K_B$ 表示网格中的波束数量。 $\delta$ 表示相对于基准功率级别的功率等级变化。

## VI. 结论

本文展示了基于优势演员-评论家（A2C）的GoB优化策略的设计与评估。该A2C框架用于提升能效并实现覆盖感知，由gNB联合决策波束选择和传输功率。文中还展示了在SMO平台上的部署方案。所提方法能够优化GoB波束成形，显著提升能效。该算法仅利用内在信息（用户设备的信干噪比水平），便可对波束子集选择和传输功率作出良好决策。波束选择带来的收益可用于降低传输功率在系统中。提升能效无需牺牲吞吐量或覆盖，奖励函数中还探索了能效与覆盖之间的平衡，体现了该方案的灵活性。未来的研究方向包括将所提方法应用于多gNB和移动场景。

## 致谢

本研究部分由MITACS和NSERC项目资助。Ycaro Dantas的研究部分由Vector人工智能奖学金资助，该奖学金由Vector研究所提供。

## 参考文献

[1] C. Chaccour、M. N. Soorki、W. Saad、M. Bennis、P. Popovski和M. Debbah，“太赫兹（THz）无线系统的七项定义性特征：通信与感知的协同”，*IEEE*通信调查与教程，第24卷，第2期，第967-993页，2022年第二季度。[2] A. Ali、N. Gonz´alez-Prelcic和R. W. Heath，“利用带外空间信息进行毫米波波束选择”，*IEEE*无线通信汇刊，第17卷，第2期，第1038-1052页，2018年2月。[3] J. Wang，“适用于多Gbps毫米波WPAN系统的基于波束码本的波束成形协议”，IEEE J. Sel. Areas Commun.，第27卷，第8期，第1390-1399页，2009年10月。[4] A. Klautau、P. Batista、N. Gonz´alez-Prelcic、Y. Wang和R. W. Heath，“用于机器学习的5G MIMO数据：基于深度学习的波束选择应用”，载于*2018*年信息论与应用研讨会（*ITA*），第1-9页，2018年2月。[5] NGMN联盟，“NGMN 5G白皮书”，2015年3月。[6] 德国电信、Orange、Telefonica、TIM和Vodafone，“开放式RAN技术优先事项：聚焦能效”，2021年6月。[7] M. Elsayed和M. Erol-Kantarci，“人工智能赋能的未来无线网络：挑战、机遇与开放问题”，载于*IEEE*车辆技术杂志，第14卷，第3期，第70-77页，2019年9月。[8] 爱立信，“智能优化指南”，2022年6月。网址：https://www.ericsson.com/en/ran/intelligent-ran-automation。[9] O-RAN联盟工作组1，“O-RAN大规模MIMO用例技术报告1.0”，2022年7月。网址：https://www.o-ran.org/。[10] Y. Yao、H. Zhou和M. Erol-Kantarci，“5G毫米波网络中位置不确定情况下基于深度强化学习的无线资源分配与波束管理”，arXiv:2204.10984，2022年4月。[11] Y. Yao、H. Zhou和M. Erol-Kantarci，“面向6G中基于深度强化学习的波束管理的联合感知与通信”，arXiv:2208.01880，2022年8月。[12] M. B. Mashhadi、M. Jankowski、T. -Y. Tung、S. Kobus和D. G¨und¨uz，“利用激光雷达数据的联邦式毫米波波束选择”，载于*IEEE*无线通信快报，第10卷，第10期，第2269-2273页，2021年10月。[13] Y. Zhang、M. Alrabeiah和A. Alkhateeb，“毫米波与太赫兹MIMO系统中波束码本的强化学习”，*IEEE*通信汇刊，第70卷，第2期，第904-919页，2022年2月。[14] F. B. Mismar、B. L. Evans和A. Alkhateeb，“面向5G网络的深度强化学习：联合波束成形、功率控制与干扰协调”，*IEEE*通信汇刊，第68卷，第3期，第1581-1592页，2020年3月。[15] M. Polese、L. Bonati、S. D’Oro、S. Basagni和T. Melodia，“理解O-RAN：架构、接口、算法、安全与研究挑战”，arXiv:2202.01032，2022年2月。[16] Natale Patriciello、Sandra Lagen、Biljana Bojovic、Lorenza Giupponi，“面向5G NR网络的端到端模拟器”，仿真建模实践与理论（*SIMPAT*），第96卷，101933，2019年11月。[17] M. Sewak，“演员-评论家模型与异步优势演员-评论家”，深度强化学习，第141–152页，施普林格，2019年。[18] 3第3代合作伙伴计划（第三代合作伙伴计划），“6 GHz以上频谱信道模型研究”，3GPP TR 38.900第14.2.0版，第14版，2017年。[19] A. Raffin、A. Hill、A. Gleave、A. Kanervisto、M. Ernestus和N. Dormann，“Stable-Baselines3：可靠的强化学习实现”，机器学习研究期刊，2021年。