arXiv:2303.01098v1 [quant-ph] 2 Mar 2023

利用超导量子比特系统中的量子虚时间演化确定分子能量

Zhiwen Zong,[1], * *Sainan Huai,*[2], * *Tianqi Cai,*[2], * *Wenyan Jin,*[1] *Ze Zhan,*[1] *Zhenxing Zhang,*[2] *Kunliang Bu,*[2] *Liyang Sui,*[1] *Ying Fei,*[1] *Yicong Zheng,*[2], † *Shengyu Zhang,*[2] *Jianlan Wu,*[1], ‡ 和 *Yi Yin*[1], §

[1] *Zhejiang Province Key Laboratory of Quantum Technology and Device,School of Physics, Zhejiang University, Hangzhou, 310027, China*[2] *Tencent Quantum Laboratory, Tencent, Shenzhen, Guangdong 518057, China*

作为一种解决基态问题的有效工具，虚时间演化（ITE）广泛应用于物理和化学模拟。近期，人们提出了多种基于虚时间演化的量子算法，并将其应用于一些实际系统。我们在超导量子比特系统中，通过实验实现了基于变分的量子虚时间演化（QITE）算法，用于模拟氢（H_2）和氢化锂（LiH）分子的基态能量。氢（H_2 ）分子采用具有幺正耦合簇（UCC）拟设的三量子比特电路直接模拟。我们还将QITE与簇平均场（CMF）方法结合，以获得有效哈密顿量。相应地，氢化锂分子采用具有硬件高效拟设的三量子比特电路进行模拟。作为比较，我们还在平衡点使用具有UCC拟设的四量子比特电路直接模拟氢化锂分子。所有实验结果均显示，算法在4次迭代内收敛，并获得了高保真度的基态能量。对于未来更复杂的系统，CMF或可进一步对相互作用进行分组以获得有效哈密顿量，随后混合量子虚时间演化算法有望用更少的量子比特模拟相对大规模的系统。

I. 引言

计算目标哈密顿量的基态能量，是通用量子计算机的一项重要应用 [1]。一些物理和化学模型已在含噪中等规模量子（NISQ）设备上得到初步研究 [2]。这些模型的本质在于原子核与电子之间的相互作用，这等价于求解多体系统的薛定谔方程。由于难以获得精确的解析解，研究人员引入了多种近似方法。例如，Hartree-Fock 方法和后Hartree-Fock方法分别能够有效处理电子相互作用较弱和较强的孤立系统 [3]。此外，还应设计相关量子算法，以便在实用的量子计算机上处理不同的理论模型。变分量子本征求解器（VQE） [4–7], 量子相位估计 [8, 9], 量子蒙特卡洛 [10, 11],和量子绝热优化 [12, 13] 是已提出并应用于求解分子系统基态能量的典型算法。由于简便且易于扩展，VQE 是应用最广泛的算法之一，其核心思想是构造参数化电路，并通过变分迭代求得目标哈密顿量的最小值。VQE 算法已在许多实验中成功实现，包括 IBM 使用六个量子比特对 BeH_2进行模拟以及 Google 使用十二个量子比特对 H_{12} 进行模拟 [5, 7] 等。

尽管变分量子本征求解器算法有诸多优点，但它主要依赖数学上的梯度下降优化，有时难以提供直观且具有指导意义的优化路径。本文讨论一种基于变分原理的量子虚时演化（QITE）方法 [14], ，其优化路径由物理原理引导。虚时演化（ITE）通过 Wick 旋转 [15]，将薛定谔方程中的实时间转换为虚时间。对于任何与基态不正交的初始波函数，在 ITE 过程中，高能分量会迅速被滤除，仅保留基态信息。然而，对于系统的非对易局域项 $h[m]$ ，非幺正的 ITE 算符 $e^{-h[m]\Delta\tau}$ 使得 ITE 无法直接应用于量子计算机。一种常见思路是在定义域空间中寻找一个厄米算符 $\zeta[m]$ ，使得 $e^{-i\zeta[m]\Delta\tau} \to e^{-h[m]\Delta\tau}$ [16–18]。另一种方法是将变分原理直接应用于 ITE 方程，从而将状态演化转化为变分门参数的更新。借助麦克拉克伦变分原理，所有门参数均可用实数更新，因此特别适用于量子电路 [19–21]。最近，研究人员还将麦克拉克伦变分原理应用于双指数函数，并提出了一种类似 QITE 的量子迭代幂算法（QIPA） [22]。这些 QITE 电路可通过引入辅助量子比特 [23, 24], 来求解，这或许能在多量子比特系统中部分避免串扰引起的读出错误。

在这项工作中，我们专注于在超导多

* 这些作者对本项工作的贡献相同。
† yicongzheng@腾讯.com
‡ jianlanwu@zju.edu.cn§
yiyin@zju.edu.cn

量子比特芯片上实验实现基于变分的量子虚时演化。我们为QITE算法选取了两种典型的量子电路：酉耦合簇（UCC） [25, 26]和硬件高效拟设（HE） [5], 。我们从芯片上选取三个或四个量子比特，确定两种样本分子——氢（H_2）和氢化锂（LiH）的基态能量。对于H_2, ，我们直接应用量子虚时演化（QITE）方法模拟总哈密顿量。对于相对复杂的LiH，我们将QITE与簇平均场（CMF）方法相结合，以减少量子比特资源的消耗 [27]。我们采用硬件高效拟设实施了三量子比特实验，以求解LiH的CMF 约化哈密顿量。此外，我们还采用UCC拟设实施了对照性的四量子比特实验，以模拟LiH的原始哈密顿量。实验验证表明，使用基于变分的QITE电路时，两种分子的基态能量仅需4次迭代即可快速收敛。

II. 量子虚时演化方法

对于具有时间无关哈密顿量H的给定系统，状态演化遵循定态薛定谔方程， $|\psi(t)\rangle = e^{-iHt}|\psi(0)\rangle \approx \prod e^{-iHdt}|\psi(0)\rangle$。通过人为地将 t 替换为 $i\tau$，我们可以将状态转换为经历虚时间演化的状态，如下所示

$$|\psi(\tau)\rangle = c(\tau)e^{-H\tau}|\psi(0)\rangle, \qquad (1)$$

其中$\langle\psi\ 0\ |e^{-2H\tau}|\psi\ 0\ \rangle^{-1/2}$ 表示虚时间，( ) ( ) ( ) 表示归一化系数。假设系统的本征态和本征能量均为非简并的 $\{|\phi_n\rangle\}$ 且 $\{E_n\}\,(n = 0,\ 1,\ \cdots,\ N-1;\ E_0 < E_1 < \cdots < E_{N-1})$ 。将任意初始状态 $|\psi(0)\rangle = \sum_i \alpha_i|\phi_i\rangle$ 代入式（1），即可得到在本征基下的状态

$$|\psi(\tau)\rangle = (1 + \sum_{i=1}^{N-1} \frac{|\alpha_i|^2}{|\alpha_0|^2} e^{-2(E_i-E_0)\tau})^{-1/2} (\frac{\alpha_0}{|\alpha_0|}|\phi_0\rangle + \sum_{i=1}^{N-1} \frac{\alpha_i}{|\alpha_0|} e^{-(E_i-E_0)\tau}|\phi_i\rangle). \qquad (2)$$

该方程表明，只要初始波函数 $|\psi(0)\rangle$ 不与基态 $|\phi_0\rangle$正交，即 $\alpha_0 \neq 0$，无论我们选择何种波函数，最终都会演化到基态，$\lim_{\tau\to\infty}|\psi(\tau)\rangle = |\phi_0\rangle$。根据式（1），我们还可以得到维克旋转形式的薛定谔方程¨

$$\frac{\partial|\psi(\tau)\rangle}{\partial\tau} = -(H - E(\tau))|\psi(\tau)\rangle, \qquad (3)$$

其中， $E(\tau) = \frac{\partial c_{(\tau)}}{\partial\tau} c(\tau)^{-1} = \langle\psi(\tau)|H|\psi(\tau)\rangle$ 表示时刻 τ 的系统平均能量。

在 τ 处的实际量子态可通过参数化近似表示为 $|\psi(\tau)\rangle \to |\psi(\boldsymbol{\theta}(\tau))\rangle = |\psi(\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_\gamma)\rangle$。将麦克拉克伦变分原理应用于公式 (3)， $\delta||(\frac{\partial}{\partial\tau} + (H - E(\tau))|\psi(\tau)\rangle|| = 0$，我们可以将时间演化转化到拟设空间 ˙中，得到线性方程 $\sum_j A_{ij}\boldsymbol{\theta}_j = B_i$，其中 $A_{ij} = \mathrm{Re}[\frac{\partial\langle\psi(\boldsymbol{\theta})|}{\partial\theta_i}\frac{\partial|\psi(\ \boldsymbol{\theta}\ )\rangle}{\partial\theta_j}]$和 $B_i = -\mathrm{Re}[\frac{\partial\langle\psi(\ \boldsymbol{\theta}\ |}{\partial\theta_i}H|\psi(\boldsymbol{\theta})\rangle]$。为了利用量子电路实现基于变分的QITE，我们用一组参数化酉门表示参数化状态：$\{U_i(\theta_i)\}$, $|\psi(\boldsymbol{\theta})\rangle = V(\boldsymbol{\theta})|\psi_0\rangle = \prod_i U_i(\theta_i)|\psi_0\rangle$。将系统哈密顿量展开为泡利算符的形式 $H = \sum_l h_l\sigma_l$后，我们可以自然地将每个酉门的导数写成 $\partial U_i(\theta_i)/\partial\theta_i = \sum_k p_{k,\ i}U_i(\theta_i)\sigma_{k,\ i}$。矩阵 A, B 的元素可改写为

$$A_{ij} = \mathrm{Re}[\sum_{k,l} p^*_{k,i}p_{l,j}\langle\psi_0|W^\dagger_{k,i}W_{l,j}|\psi_0\rangle]$$
$$B_i = -\mathrm{Re}[\sum_{k,l} p^*_{k,i}h_l\langle\psi_0|W^\dagger_{k,i}\sigma_l V(\boldsymbol{\theta})|\psi_0\rangle], \qquad (4)$$

其中 $W_{k,\ i} = U_\gamma(\theta_\gamma)\cdots U_i(\theta_i)\sigma_{k,\ i}\cdots U_1(\theta_1)$。求和符号右侧式（4）中每个期望值的实部，都可以通过引入一个辅助量子比特来估计。在不失一般性的情况下，对于任意系统算符 U_s，其在状态 $|\xi_s\rangle$ 下的期望值实部可计算为

$$\mathrm{Re}[e^{i\varphi}\langle\xi_s|U_s|\xi_s\rangle] = Tr(\rho_a Z_a), \qquad (5)$$

这可以通过对辅助量子比特进行哈达玛测量得到，其初始状态制备为 $(|0_a\rangle + e^{i\varphi}|1_a\rangle)/\sqrt{2}$。

III. H_2 和 LiH 的拟设

第 V节 $\boldsymbol{\theta}$中提到的参数化电路可以采用不同的配置进行设计。这里我们使用 UCC 和硬件高效拟设研究 H_2 和 LiH 分子。对于 H_2 中的两个电子轨道，考虑自旋自由度后，完整映射 H_2 需要四个量子比特。我们结合量子化学软件包 OpenFermion [28], ，对 STO-3G 基组下 H_2 的二次量子化哈密顿量执行 Bravyi-Kitaev（BK）变换。我们发现纠缠只发生在两个量子比特之间。对其余量子比特取平均后，可得到至多包含双量子比特相互作用的哈密顿量，计算结果接近参考值 [30]。对于 LiH 中的六个电子轨道，考虑自旋自由度后，模拟 LiH 需要十二个量子比特。由于某些轨道对成键关联的贡献很小，我们进一步采用活性空间近似，以减少映射过程中所需的量子比特数。根据自然轨道占据数（NOON），我们选取 LiH 的三个轨道作为活性空间，其中 NOON 通过单、双激发组态相互作用（CISD）计算获得。对 LiH 中其余量子比特取平均后，我们得到一个在 STO-6G 基组下至多包含三量子比特相互作用的哈密顿量 [31]。LiH 对应的哈密顿量数据见表I（见附录 C）。

UCC 是一种电路深度较低的物理拟设，通常以哈特里－福克分子轨道波函数为起点，并通过激发耦合簇算符 J进行运算。UCC 算符 $V_{\mathrm{UCC}} = e^{J-J_\dagger}$中的 J 经过 BK 变换后可转换为泡利矩阵的形式。UCC 通常截断为单激发和双激发（$J = J_1 + J_2$），称为 UCCSD。通过特罗特－铃木分解，UCC 算符 V_{UCC} 可进一步转换为一系列参数化的单量子比特门和双量子比特门。

对于一个 $\mathcal{N}$轨道系统，具有 $\mathcal{M}$ 个电子，采用约旦－维格纳变换 [32], 后，Hartree-Fork态可表示为单量子比特基矢量的直积 $|\mathrm{HF}\rangle = |1\rangle^{\otimes\mathcal{M}}|0\rangle^{\otimes\mathcal{N}-\mathcal{M}}$。对于 H_2, ，JW 形式下的完整 Hartree-Fork态为 $|\mathrm{HF}(H_2)\rangle_{\mathrm{JW}} = |1100\rangle$，而 BK 形式下的相应状态为 $|\mathrm{HF}(H_2)\rangle_{\mathrm{BK}} = |1000\rangle$。约化的 Hartree-Fork态进一步表示为 $|\mathrm{HF}(H_2)\rangle = |10\rangle$。相应的酉耦合簇单、双激发算符可通过二阶默勒－普莱塞特方法计算 [33], ，其结果仅包含双激发算符 J_2。随后，UCC 算符为 $V_{\mathrm{UCC}}(\mathrm{H_2}, \theta) = e^{-iX_0Y_1\theta}$ ，其泡利形式仅包含一个变分参数 θ。对于 LiH，约化的 Hartree-Fork态为 $|\mathrm{HF(LiH)}\rangle = |100\rangle$。其 UCC 算符为 $V_{\mathrm{UCC}}(\mathrm{LiH}\ \boldsymbol{\theta}) = e^{-iX_0Y_2\theta_2}e^{-iX_0Y_1\theta_1}$，包含两个参数 θ_1 和 θ_2。试探态可由 UCC 算符和 Hartree-Fork态构造，其形式为 $V_{\mathrm{UCC}}(\boldsymbol{\theta})|\mathrm{HF}\rangle$。

除了 UCC 之外，另一种可行的量子电路是紧凑编译的硬件高效拟设，它更便于在含噪中等规模量子设备上实现。硬件高效拟设序列的重复单元根据实际量子芯片中存在的量子比特相互作用构建，由一层单量子比特旋转门和随后的一层双量子比特纠缠门组成。硬件高效拟设中的重复次数定义为深度 D。随着哈密顿量复杂度的增加，深度也必须增加，不过深度与实验保真度之间通常需要权衡。硬件高效拟设通常适用于不同的量子系统，但其变分参数比 UCC 拟设更多，因此实际实验需要更多资源。这两种拟设均已用于实现基于变分的 QITE算法，结果如下所示：

部分。

IV. 两种分子的结果

A. 实验装置

基于变分的QITE算法在一块带有可调耦合器的超导九量子比特芯片上实现 [34, 35]。如图1所示，每个transmon量子比特都连接到自己的 XY/Z 控制线和读出谐振器 [36]。通过Z控制线，量子比特最初被




图 1. 超导九量子比特芯片的示意图。每个量子比特都有 XY 和 Z 控制线，用于操控双能级量子态。可通过调节可调耦合器的偏置，改变相邻量子比特之间的总有效耦合强度。在量子操控结束时，可通过色散谐振器同时测量量子比特的状态。我们主要从该芯片中选取三个或四个量子比特，并重新排列量子比特编号，以实现用于 H_2 和 LiH 的 QITE电路。

偏置在其空闲点，耦合器则被尽可能地调节，以抑制相邻量子比特之间的 ZZ 相互作用 [37–39]。由任意波形发生器（AWG）板卡生成由单量子比特门和双量子比特门组成的微波脉冲序列 [40], ，由此产生的量子比特状态信息被编码到色散区内的谐振器中。读出信号可进一步通过低温低噪声放大器处理，最后传输至数据采集（DAQ）板卡进行解调 [40]。

在本实验中，我们主要关注空间上彼此相邻的三个或四个量子比特 Q_0, Q_3, Q_7 (Q_2, Q_0, Q_3, Q_7)，并将量子比特重新编号为 q_0, q_1, q_2(q_0, q_1, q_2, q_3)，以实现 QITE算法。对于 q_0到 q_3，其空闲点处的平均能量弛豫时间为 $T_1 \approx 28.7\ \mu$s，Ramsey退相干时间为 $T_2 \approx 26.5\ \mu$s。基态 $|g\rangle$ 和激发态 $|e\rangle$ 的平均读出保真度分别为 $F_g \approx 97.9\%$和 $F_e \approx 93.2\%$，并且每个量子比特的读出校正都嵌入在实验程序中。通过对硬件中的脉冲失真、串扰和时序偏差进行精细校准，门误差可优化至相对较低的水平，平均单量子比特门误差为 $e_{sq} \approx 0.1\%$，双量子比特CZ门误差为 $e_{cz} \approx 1.1\%$。接下来，我们将介绍在该 3-量子比特系统上，使用两种拟设对 H_2 和LiH进行的基态模拟




图 2. 结合 UCC 和硬件高效拟设的量子虚时演化电路。(a) 基于 UCC 拟设求解氢分子的量子电路。上方：用于估计系数 A 的量子电路，最终通过测量辅助量子比特 q_2 的期望值获得该系数。为简化起见，紫色方框中的两个连续 CZ门可以省略，以解除 q_2 的纠缠。下方：用于估计 B 中不同项的量子电路。泡利算符 $\sigma_{ij}=\sigma_i\sigma_j$ 表示与 $\sigma_{i,\,j}=I,\ X,\ Y,\ Z$ 的双量子比特相互作用。初始猜测通常选为 Hartree-Fork态 $|\mathrm{HF}(\mathrm{H}_2)\rangle=|10\rangle$。(b) 基于硬件高效拟设求解氢分子或氢化锂分子的量子电路。例如，矩阵元 $A_{3,\,6}$ 和 B_2 分别可由上方和下方的量子电路估计。紫色方框中的旋转门 $R_z(\theta_{i,\,j})$ 在实验中也可以有效省略。(c) 虚线方框中量子门的等效且实用的实现方式。




图 3. 使用 UCC拟设求解 H_2基态的量子虚时演化结果。(a) 平衡点 $R=0.7$ Å附近 H_2 的理论泡利分解。(b) 在相同迭代次数（使用 $l=4$）下，不同 $\theta^{(0)}$初始尝试对应的最终能量（单位：哈特里）。(c) 详细的迭代结果。对于每个不同的初始 $\theta^{(0)}$，在更新后的角度处以小矩形显示四个依次$\theta^{(l)}$ 的结果，颜色表示测得的态保真度。大多数初始$\theta^{(0)}$ 都以较高保真度收敛到相近的值。(d) 对于初始猜测 $\theta^{(0)}=2.0$，展示了三条态保真度优化曲线作为示例，包括一个库仑排斥点处的 $R=0.2$ Å（红色）、平衡点附近的 $R=0.7$ Å（蓝色）以及一个库仑吸引点处的 $R=2.0$ Å（黑色）。(e) 不同键距下的实验基态能量与理论蓝色曲线一致。

和四量子比特系统。

B. 氢分子

从理论上讲，任何酉算符都可以分解为一系列单量子比特门和双量子比特门 [41]。为了在量子计算系统中实现 UCC 算符 $V_{\mathrm{UCC}}(\mathrm{H}_2,\ \theta)=e^{-iX_0Y_1\theta}\,\mathrm{H}_2$，我们可以将等效的量子门电路改写为

$$V_{\mathrm{UCC}}(\mathrm{H}_2,\theta)=R_x^{q_0}(-\frac{\pi}{2})R_y^{q_1}(\frac{\pi}{2})\mathrm{CNOT}(q_0,q_1)R_z^{q_1}(2\theta)$$
$$\mathrm{CNOT}(q_0,q_1)R_x^{q_0}(\frac{\pi}{2})R_y^{q_1}(-\frac{\pi}{2}),\qquad(6)$$

其中，$R^{q_i}_{n=x,\ y,\ z}(\alpha)=e^{-i\frac{\alpha}{2}\sigma_n}$是单个量子比特 q_i的旋转门，而 CNOT(q_0，q_1) 是纠缠CNOT门，其控制量子比特为 q_0，目标量子比特为 q_1。对于

方便起见，我们将 R_z 中的参数 2θ 重置为 θ。根据公式（6），我们可以将 UCC 算符的导数转换为旋转门 Z 的导数，即$\frac{\partial}{\partial\theta}V_{\mathrm{UCC}}(\mathrm{H}_2,\ \theta)\ \Rightarrow\ \frac{\partial}{\partial\theta}R_z(\theta)=-\frac{i}{2}ZR_z(\theta)$，因此只需确定一个变分参数 θ。第II 节中讨论的A 和 B 的 UCC拟设对应的详细量子虚时演化电路如图2(a)所示。引入辅助量子比特 q_2后，A和 B 中的各项均可通过公式（5）估算。对于图2中的控制-σ项，我们可以通过门分解 $c\text{-}\sigma_{i,\ j}=c\text{-}\sigma_j\cdot c\text{-}\sigma_i$在实验中实现。

我们首先研究键长接近平衡点时 H_2 的基态。图3(a)展示了 Hamil-°tonian $H(\mathrm{H}_2)$ 的理论泡利展开形式，其中 $R=0.7$ A。从不同的变分参数 $\theta^{(0)}$出发，初始猜测态按 $|\psi(\theta^{(0)})\rangle=V_{\mathrm{UCC}}(\mathrm{H}_2,\ \theta^{(0)})|10\rangle$演化，其中密度矩阵 $\rho(\theta^{(0)})$由实验通过

量子态层析（QST） [42]重建。通过实验设定虚时间步长为 $d\tau = 0.8/(h_Z l)$，平均 z分量系数为 $h_Z = (h_{ZI} + h_{IZ})/2$，总迭代次数为 $l = 4$，我们应用QITE电路测量系数 $A^{(0)}$ 和 $B^{(0)}$。利用欧拉方法 $\theta^{(1)} = \theta^{(0)} + A^{(0)^{-1}} B^{(0)} d\tau$，经过一次迭代后即可测得第一个更新态 $\rho(\theta^{(1)})$。重复相同的两个量子电路 l 次，即可获得最终输出态 $\rho(\theta^{(4)})$，并进一步确定态能量$E_0(\theta^{(4)}) = \mathrm{Tr}(\rho(\theta^{(4)})H(\mathrm{H_2}))$。图 3(b) 和 (c) 给出了 $\theta^{(0)}$ 从 0 变化到 2π时的可视化数据分布。除与基态正交程度较高的 $\theta^{(0)} \approx \pi$处的状态外，大多数 $\theta^{(0)}$ 初始猜测态都能收敛到能量最低的状态。利用 $\theta^{(0)} = 2.0$，我们将态保真度 $F_{\rho(\theta^{(i)})} = \mathrm{Tr}(\rho_{g,\mathrm{th}}\rho(\theta^{(i)}))$从$F_{\rho(\theta^{(0)})} \approx 39.2\%$优化至$F_{\rho(\theta^{(4)})} \approx 99.5\%$。对于库仑吸引与排斥区域中的其他 R 取值，我们采用相同的 $\theta^{(0)}$和更新方法。图3(d)展示了三个不同键长下的实验结果。经过4次迭代后，态保真度迅速收敛至接近1.0的值，证明了这种基于变分的QITE方法有效且高效。图3(e)中的实验结果显示，基态能量随 R的变化也与理论曲线高度吻合。使用UCC拟设求解 $\mathrm{H_2}$ 基态的核心步骤列于算法1中。

算法1使用UCC拟设的量子虚时演化求解Hadamard门$_2$

选择 l ▷迭代次数
$h_z = (h_{ZI} + h_{IZ})/2$ ▷ z 分量平均值
$d\tau \propto 1/(h_z l)$ ▷ 虚时间间隔
$T = l d\tau$ ▷总时间
对于 r 中 $\{r\}$ **执行**
  $H = H(r)$ ▷ 键长为 r 时的哈密顿量
  从 $\theta(t) = \theta^{(0)}$ 开始
  对于 t中 $[0, dt, ..., T]$ **执行**
    使用图 $A(t)$ 中的上方量子电路估算2(a)
    使用图 $B(t)$ 中的下方量子电路估算2(a)
    更新 $\theta(t) = \theta(t) + (B(t)/A(t))d\tau$
    检查状态 $\rho(\theta)$ ▷ 量子态层析
    计算能量 $E_g = Tr(\rho(\theta)H)$
  结束循环
  记录最终态 ρ_r 和能量 $E_{g,\ r}$
结束循环
获取势能曲线
在算法的第 12 行和第 13 行中，我们不一定需要测量每个中间状态；我们只关心最后一步的最终结果。

硬件高效拟设也能求解 $\mathrm{H_2}$ 的基态能量。不过，为了简化实验，我们直接将该拟设用于更复杂的 LiH 分子。




图 4. 使用硬件高效拟设通过量子虚时演化求解 LiH 基态的结果。(a) 平衡点 $R = 1.5$ Å处原始哈密顿量和 CMF 约化哈密顿量 LiH 的理论泡利分解。III(II) 项相对较大，因此仅给出数值。其他键距下的哈密顿量数据详见表 I 。(b) LiH 的 CMF 方法示意图，其中有效哈密顿量是在一组新的基态上重构的。(c) 基于 UCC 和硬件高效拟设优化 $R = 1.5$ Å 处的基态保真度。(d) 与 (c) 对应的基态能量收敛曲线，以及能量的理论结果。(e) 不同键距下使用硬件高效拟设获得的实验 CMF 数据，与理论曲线吻合良好。

C. 氢化锂分子

为了高效利用量子比特资源，我们首先采用硬件高效拟设实现量子虚时演化，以求解三量子比特系统中 LiH 的基态。原始 LiH 哈密顿量包含三量子比特相互作用，因此 QITE电路中将涉及四个量子比特。在图 4(a) 上半部分，我们绘出了平衡点 $R = 1.5$ Å 附近理论哈密顿量的泡利形式 。为减少量子比特消耗或电路复杂度，我们引入单层 CMF 方法，在更小的系统中获得 LiH 的有效哈密顿量

（图4(b)）。

在 CMF 方法中，哈密顿量 H(LiH) 可划分为两个子系统 a(2) 和 b(1)，分别包含两个量子比特和一个量子比特。我们假设系统 b 的初始态为 $\rho_b^{(0)} = \frac{1}{2}($ $I_b + X_b$)，其中I 为单位矩阵。那么，系统 a 在 $\rho_b^{(0)}$ 下的约化哈密顿量为 $H_a^{(0)}$(LiH) =Tr$_b$($I_a\rho_b^{(0)}H$)，而 $H_a^{(0)}$ (LiH) 的两个最低本征态为 $|\psi_a^{(0)}$ ($_g$)⟩和 $|\psi_{a\ e}^{(0)}$ ( )⟩。在 a 的两个本征态下， b 的约化哈密顿量可表示为 $H_b^{(0)}$ (LiH) =Tr$_a$($\rho_{a\ \ e}^{(0)}$($_g$,)I_bH)，相应的四个本征态为 $|\psi_{b_g\ a_g}^{(1)}$ ( )⟩、 $|\psi_{b_e}^{(1)}$ ($_{a_g}$)⟩、 $|\psi_{b_g\ a_e}^{(1)}$( )⟩和$|\psi_{b_e\ a_e}^{(1)}$( )⟩。经过进一步迭代，约化哈密顿量$H_a^{(1)}$(LiH) = Tr$_b$($I_a\rho_b^{(1)}H$) 有八个相关本征态{$|\psi_a^{(1)}$(j)⟩、 j = 0、1、 ⋯、 7}。我们在此步骤终止，并人为选取 {$|\psi_a^{(1)}\rangle$} 中的四个状态与 {$|\psi_b^{(1)}\rangle$}作直积，最终得到一组量子态 {$|\psi_{a,b}^{(1)}$(j)⟩、 j = 0、1、2、 3}。经过施密特正交化，可得到一组新的基 {$|\psi_{\rm eff}(j)\rangle$、 j = 0、1、2、 3}。有效哈密顿量 $H_{\rm eff}$ (LiH) =$\sum_{i,\ j}\langle\psi_{\rm eff}(i)|H(LiH)|\psi_{\rm eff}(j)\rangle|i\rangle\langle j|$能够很好地估计原系统。图 4(a) 下半部分展示了与 $R = 1.5$ A的值对应的 $H_{\rm eff}$(LiH) 理论结果。

在我们的模拟中，选择这样的哈密顿量可实现 $F_{|\psi_g\rangle} = |\langle\psi_{g,\rm th}|\psi_{g,\rm sim}\rangle|^2 > 99.9\%$ 的基态保真度。类似地，我们也可以将系统划分为 a(1) 和 b(2) 的形式，或者使用不同组的组合来选择更有效的哈密顿量。在实践中，这些选择会根据系统特性或实验条件而变化。接下来，我们将采用图2(b) 中的硬件高效拟设来求解有效哈密顿量。

LiH 的简化硬件高效算符可写为

$$V_{\rm HE}(\text{LiH},\boldsymbol{\theta}) = R_x^{q_1}(\theta_6)R_x^{q_0}(\theta_5)R_z^{q_1}(\theta_4)R_z^{q_0}(\theta_3)\ \text{CNOT}(q_0,q_1)R_x^{q_1}(\theta_2)R_x^{q_0}(\theta_1), \quad (7)$$

深度设定为 D = 1。相应的量子电路包含六个变分参数。 $A_{6\times6}$ 和 $B_{6\times1}$ 中的每个元素都可以通过测量辅助量子比特的状态获得。由于 $A_{ij} = A_{ji}$，我们的实验省略了所有转置元素（A_{ji}）。使用初始猜测列表 $\boldsymbol{\theta}^{(0)} = [\theta_1^{(0)},\theta_2^{(0)},\theta_3^{(0)},\theta_4^{(0)},\theta_5^{(0)},\theta_6^{(0)}] = [0.5]*6$ 和算法 2 中的更新过程，我们可以优化量子态，使其保真度从 $F_{\rho(\boldsymbol{\theta}^{(0)})} \approx$ 66.1% 提升至 $F_{\rho(\boldsymbol{\theta}^{(4)})} \approx 98.2\%$ 于 $R = 1.5$ A。

算法 2 使用硬件高效拟设的量子虚时演化求解 LiH

选择 l ▷迭代次数
$h_z = (h_{ZII} + h_{IZI} + h_{IIZ})/3$ ▷ z 分量平均值
$d\tau \propto 1/(h_z l)$ ▷ 虚时间间隔
$T = ld\tau$ ▷总时间
对于 r 在 $\{r\}$ **执行**
  $H = H(r)$ ▷ 键长为 r时的哈密顿量
  $H \to H_{eff}$ ▷ 采用 CMF 的有效哈密顿量
  从 $\boldsymbol{\theta}$ ($\boldsymbol{t}$) $= \boldsymbol{\theta}^{(0)}$开始
  对于 t的 $[0, dt, ..., T]$ **执行**
    使用图 A（t）中的顶部量子电路进行估算。 2（b）
    使用图 B（t）中的底部量子电路进行估算 2（b）
    更新 $\boldsymbol{\theta}$（$\boldsymbol{t}$） $= \boldsymbol{\theta}$（$\boldsymbol{t}$） $+ A^{-1}(t)B(t)d\tau$
    检查状态 $\rho(\boldsymbol{\theta})$ ▷ 量子态层析
    变换基向量 $\rho(\boldsymbol{\theta}) \to \rho'(\boldsymbol{\theta})$
    计算能量 $E_g = Tr(\rho'(\boldsymbol{\theta})H)$
  循环结束
  记录最终态 ρ_r 和能量 $E_{g,\ r}$
循环结束
获取势能曲线

作为比较，我们还在四量子比特系统中实现了基于 UCC 拟设的 QITE电路。详细的 QITE电路见附录 B 和图 5。在 $\tilde{\boldsymbol{\theta}}^{(0)} = [1.0]*2$ 处，平衡点 $R = 1.5$ A 的态保真度经过更新和优化，从$F_{\rho(\tilde{\boldsymbol{\theta}}^{(0)})} \approx 60.1\%$ 提升至 $F_{\rho(\tilde{\boldsymbol{\theta}}^{(4)})} \approx 98.5\%$。图 4(c) 和 (d) 中，态保真度和基态能量都迅速收敛至最优值，并达到较高的保真度。两项结果与使用硬件高效拟设得到的收敛曲线相当；细微差异可能源于系统维度和量子电路细节的不同。

五、结论

本文主要研究 UCC 和硬件高效拟设下基于变分的 QITE算法。我们通过在超导量子比特平台上测量辅助量子比特，实验求解了 H_2 和 LiH 分子的基态。与传统的变分量子本征求解器相比，QITE算法的优化遵循一项物理原理：量子态可在指数衰减过滤掉所有激发态分量后，迅速收敛至基态。实验结果表明，只需少量迭代即可轻松实现优化。然而，对于 LiH 分子这类相对复杂的系统，所需的量子比特数较多。对于门参数更多的硬件高效拟设，实际实验的资源消耗相当大。我们实际应用 CMF 方法，在压缩子空间中获得有效的哈密顿量。对于激发态能量，我们在附录A 中提出了一种方法，可利用现有算法（如基于变分的 QITE电路）对其进行模拟。系统哈密顿量可根据测得的基态和

估算出的最大本征能量重新排列，由此可将激发态转化为重排后哈密顿量的基态问题。

在这项用于验证 QITE算法的初步实验中，我们模拟了两个维度不够高的分子。对于更一般的模型，要验证这一混合方案的可行性仍然极具挑战性。尽管 CMF 方法能够减少模拟所需的量子比特数量，但更复杂系统的有效哈密顿量通常需要花费一定时间进行人工重构。因此，混合量子虚时间演化算法在这一过程中需要以时间换取空间。尽管如此，该方法仍为在 NISQ系统中使用较少的量子比特模拟更大的哈密顿量提供了可能。未来，我们将进一步探索并改进 QITE 和 CMF 算法在不同物理与化学模型中的基态模拟。

致谢

本文工作得到中国国家自然科学基金（项目编号：12074336、11934010）、国家重点研发计划（项目编号：2019YFA0308602）以及中央高校基本科研业务费（2020XZZX002-01）的资助。Y.Y.感谢腾讯公司的资金支持。

附录A：激发态

为进一步求解系统的激发态，我们提出了一种利用Gershgorin圆盘定理将激发态转化为基态的通用方法 [43]。Gershgorin圆盘定理最初由 S. A. Gershgorin 于 1931 年提出，在数学上最初用于限定本征值的范围。这里我们将其应用于目标哈密顿量的能谱。根据 Gershgorin圆盘定理，方阵的本征值存在于一系列 Gershgorin圆盘的并集内。对于哈密顿量 $H_{N\times N}$，每个本征能量至少位于一个闭圆盘$E_n \in \{D(H_{i,\ i},\ R_i)\}(0 \le i,\ n \le N-1)$内，其中心为$H_{i,\ i}$，半径为 $R_i = \sum_{j\neq i}^{N-1} |H_{i,\ j(j,i)}|$。随后，我们可以估计最大本征值 $E_{N-1} < E_{max}$的界，并将能级重新排列为 $E_0,\ E_1,\ \cdots,\ E_{N-1} \to E_1,\ \cdots,\ E_{N-1},\ E_0 + (E_{max} - E_0)$。系统哈密顿量由 $H = \sum_{n=0}^{N-1} E_n|\phi_n\rangle\langle\phi_n|$ 转换为 $H' = E_{max}|\phi_0\rangle\langle\phi_0| + \sum_{n=1}^{N-1} E_n|\phi_n\rangle\langle\phi_n|$。原系统的第一激发态 H 变为 H'的基态，可以通过 QITE 等基态算法求解。对于具有更高能级的后续激发态，也可以执行相同的过程。然而，由于重新排列后的哈密顿量取决于先前测得的本征态，对于更高能级，误差可能会不断累积。

附录 B：LiH 的 UCC拟设

前文提到的 LiH 的 UCC 算符为$V_{\mathrm{UCC}}(\mathrm{LiH}\ \boldsymbol{\theta}) = e^{-iX_0Y_2\theta_2}e^{-iX_0Y_1\theta_1}$，其中 $\boldsymbol{\theta} = [\theta_1, \theta_2]$。我们可以将等效量子电路写为

$$
\begin{aligned}
V_{\mathrm{UCC}}(\mathrm{LiH}, \boldsymbol{\theta}) = {} & R_x^{q_0}(-\frac{\pi}{2})R_y^{q_2}(\frac{\pi}{2})\mathrm{CNOT}(q_0,q_2)R_z^{q_2}(2\theta_2) \\
& \mathrm{CNOT}(q_0,q_2)R_x^{q_0}(\frac{\pi}{2})R_y^{q_2}(-\frac{\pi}{2}) \\
& R_x^{q_0}(-\frac{\pi}{2})R_y^{q_1}(\frac{\pi}{2})\mathrm{CNOT}(q_0,q_1)R_z^{q_1}(2\theta_1) \\
& \mathrm{CNOT}(q_0,q_1)R_x^{q_0}(\frac{\pi}{2})R_y^{q_1}(-\frac{\pi}{2}). \qquad \text{(B1)}
\end{aligned}
$$

结合辅助量子比特，求解 A和 B 的量子虚时演化电路可映射到四量子比特系统。求解 A 和B 的矩阵元的示例量子电路如图5所示。

附录 C：LiH 数据

通过对 STO-6G 基组下的二次量子化哈密顿量进行 BK 变换，我们给出了利用 Google 的开源量子化学软件包 OpenFermion 计算得到的 LiH 哈密顿量结果。所有$^\circ$的键长 R 范围为 $0.1\ A$ 至$5.0\ A$。在每个 R 取值下，哈密顿量可分解为 13 个泡利相互作用项。具体数据见表 I。




图5. 使用UCC拟设求解LiH的量子虚时演化电路。(a) 矩阵元$A_{1,2}$的估算。理论上， A 的非对角元素为零。(b) 使用三体泡利算符 $\sigma_{ijk} = \sigma_i\sigma_j\sigma_k$估算 B_1 。在这两个量子电路中，量子比特最初均制备为哈特里–福克态 $|\text{HF(LiH)}\rangle = |100\rangle$。

表 I. LiH 在 R 各取值下的哈密顿量系数。

R	III	ZII	IZI	IIZ	YYI	XXI	YIY	XIX	ZZI	ZIZ	IYY	IXX	IZZ
0.1	3.3063	-0.0694	-0.2029	-0.2048	0.0314	0.0314	0.0319	0.0319	0.2648	0.2655	0.0086	0.0086	0.2713
0.2	-3.5316	-0.0740	-0.1932	-0.2023	0.0285	0.0285	0.0307	0.0307	0.2593	0.2614	0.0092	0.0092	0.2723
0.3	-5.3654	-0.0775	-0.1883	-0.2086	0.0238	0.0238	0.0290	0.0290	0.2580	0.2640	0.0104	0.0104	0.2729
0.4	-6.0969	-0.0720	-0.1917	-0.2212	0.0150	0.0150	0.0253	0.0253	0.2558	0.2737	0.0137	0.0137	0.2700
0.5	-6.4555	-0.0527	-0.2028	-0.2357	0.0065	0.0065	0.0195	0.0195	0.2533	0.2867	0.0188	0.0188	0.2636
0.6	-6.6627	-0.0270	-0.2172	-0.2498	0.0049	0.0049	0.0164	0.0164	0.2551	0.2940	0.0213	0.0213	0.2610
0.7	-6.7927	-0.0001	-0.2332	-0.2622	0.0046	0.0046	0.0151	0.0151	0.2547	0.2960	0.0218	0.0218	0.2608
0.8	-6.8791	0.0231	-0.2476	-0.2725	0.0045	0.0045	0.0143	0.0143	0.2516	0.2948	0.0217	0.0217	0.2613
0.9	-6.9390	0.0406	-0.2594	-0.2811	0.0044	0.0044	0.0138	0.0138	0.2470	0.2916	0.0215	0.0215	0.2617
1.0	-6.9814	0.0525	-0.2686	-0.2886	0.0045	0.0045	0.0135	0.0135	0.2420	0.2874	0.0212	0.0212	0.2620
1.1	-7.0115	0.0595	-0.2758	-0.2954	0.0046	0.0046	0.0131	0.0131	0.2370	0.2827	0.0210	0.0210	0.2622
1.2	-7.0327	0.0628	-0.2813	-0.3016	0.0048	0.0048	0.0128	0.0128	0.2323	0.2779	0.0208	0.0208	0.2623
1.3	-7.0473	0.0634	-0.2857	-0.3075	0.0050	0.0050	0.0124	0.0124	0.2280	0.2730	0.0207	0.0207	0.2623
1.4	-7.0571	0.0620	-0.2890	-0.3129	0.0053	0.0053	0.0121	0.0121	0.2239	0.2681	0.0207	0.0207	0.2622
1.5	-7.0632	0.0593	-0.2916	-0.3179	0.0057	0.0057	0.0118	0.0118	0.2201	0.2633	0.0207	0.0207	0.2620
1.6	-7.0667	0.0558	-0.2935	-0.3225	0.0061	0.0061	0.0115	0.0115	0.2166	0.2585	0.0207	0.0207	0.2618
1.7	-7.0683	0.0516	-0.2947	-0.3267	0.0066	0.0066	0.0112	0.0112	0.2133	0.2539	0.0207	0.0207	0.2616
1.8	-7.0685	0.0470	-0.2954	-0.3305	0.0072	0.0072	0.0110	0.0110	0.2102	0.2492	0.0208	0.0208	0.2612
1.9	-7.0678	0.0421	-0.2956	-0.3339	0.0079	0.0079	0.0108	0.0108	0.2074	0.2447	0.0208	0.0208	0.2608
2.0	-7.0664	0.0370	-0.2953	-0.3370	0.0087	0.0087	0.0106	0.0106	0.2047	0.2403	0.0208	0.0208	0.2603
2.1	-7.0646	0.0317	-0.2945	-0.3397	0.0096	0.0096	0.0104	0.0104	0.2024	0.2360	0.0208	0.0208	0.2597
2.2	-7.0628	0.0263	-0.2932	-0.3420	0.0107	0.0107	0.0103	0.0103	0.2002	0.2318	0.0208	0.0208	0.2591
2.3	-7.0610	0.0208	-0.2913	-0.3440	0.0119	0.0119	0.0102	0.0102	0.1984	0.2278	0.0208	0.0208	0.2583
2.4	-7.0594	0.0152	-0.2888	-0.3457	0.0134	0.0134	0.0102	0.0102	0.1969	0.2239	0.0208	0.0208	0.2574
2.5	-7.0582	0.0094	-0.2857	-0.3470	0.0152	0.0152	0.0102	0.0102	0.1957	0.2202	0.0208	0.0208	0.2563
2.6	-7.0576	0.0034	-0.2819	-0.3481	0.0172	0.0172	0.0102	0.0102	0.1948	0.2167	0.0208	0.0208	0.2550
2.7	-7.0576	-0.0027	-0.2773	-0.3487	0.0196	0.0196	0.0103	0.0103	0.1944	0.2133	0.0207	0.0207	0.2535
2.8	-7.0584	-0.0090	-0.2719	-0.3491	0.0223	0.0223	0.0104	0.0104	0.1943	0.2101	0.0206	0.0206	0.2518
2.9	-7.0601	-0.0155	-0.2656	-0.3490	0.0255	0.0255	0.0105	0.0105	0.1946	0.2071	0.0205	0.0205	0.2498
3.0	-7.0626	-0.0221	-0.2585	-0.3486	0.0291	0.0291	0.0107	0.0107	0.1953	0.2043	0.0204	0.0204	0.2474
3.1	-7.0660	-0.0288	-0.2507	-0.3478	0.0330	0.0330	0.0109	0.0109	0.1964	0.2016	0.0203	0.0203	0.2448
3.2	-7.0702	-0.0356	-0.2422	-0.3466	0.0374	0.0374	0.0110	0.0110	0.1978	0.1991	0.0201	0.0201	0.2418
3.3	-7.0750	-0.0423	-0.2332	-0.3451	0.0421	0.0421	0.0112	0.0112	0.1995	0.1967	0.0200	0.0200	0.2386
3.4	-7.0801	-0.0490	-0.2241	-0.3433	0.0471	0.0471	0.0114	0.0114	0.2013	0.1945	0.0198	0.0198	0.2351
3.5	-7.0855	-0.0554	-0.2149	-0.3412	0.0522	0.0522	0.0116	0.0116	0.2033	0.1924	0.0196	0.0196	0.2315
3.6	-7.0908	-0.0616	-0.2060	-0.3390	0.0574	0.0574	0.0118	0.0118	0.2051	0.1904	0.0194	0.0194	0.2277
3.7	-7.0959	-0.0673	-0.1976	-0.3368	0.0624	0.0624	0.0120	0.0120	0.2069	0.1885	0.0192	0.0192	0.2239
3.8	-7.1005	-0.0726	-0.1897	-0.3346	0.0673	0.0673	0.0121	0.0121	0.2084	0.1867	0.0190	0.0190	0.2202
3.9	-7.1047	-0.0773	-0.1826	-0.3324	0.0718	0.0718	0.0123	0.0123	0.2097	0.1851	0.0188	0.0188	0.2167
4.0	-7.1084	-0.0814	-0.1761	-0.3304	0.0760	0.0760	0.0124	0.0124	0.2107	0.1835	0.0186	0.0186	0.2133
4.1	-7.1116	-0.0850	-0.1704	-0.3286	0.0799	0.0799	0.0126	0.0126	0.2113	0.1820	0.0184	0.0184	0.2101
4.2	-7.1144	-0.0880	-0.1652	-0.3269	0.0833	0.0833	0.0127	0.0127	0.2117	0.1805	0.0182	0.0182	0.2072
4.3	-7.1168	-0.0906	-0.1607	-0.3255	0.0864	0.0864	0.0128	0.0128	0.2117	0.1791	0.0180	0.0180	0.2045
4.4	-7.1189	-0.0927	-0.1566	-0.3242	0.0892	0.0892	0.0129	0.0129	0.2115	0.1778	0.0179	0.0179	0.2020
4.5	-7.1207	-0.0944	-0.1530	-0.3231	0.0916	0.0916	0.0130	0.0130	0.2111	0.1766	0.0178	0.0178	0.1998
4.6	-7.1223	-0.0958	-0.1497	-0.3221	0.0937	0.0937	0.0131	0.0131	0.2105	0.1753	0.0176	0.0176	0.1977
4.7	-7.1236	-0.0968	-0.1468	-0.3213	0.0956	0.0956	0.0131	0.0131	0.2098	0.1742	0.0175	0.0175	0.1958
4.8	-7.1286	-0.1167	-0.1252	-0.3164	0.1036	0.1036	0.0136	0.0136	0.2129	0.1735	0.0168	0.0168	0.1894
4.9	-7.0222	-0.0264	-0.2224	-0.3165	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.1131	0.1051	0.0301	0.0301	0.2561
5.0	-7.0208	-0.0252	-0.3165	-0.2237	0.0000	0.0000	0.0001	0.0001	0.1031	0.1118	0.0299	0.0299	0.2563

[1] D. S. Abrams 和 S. Lloyd，《在通用量子计算机上模拟多体费米系统》，Physical Review Letters 79, 2586 (1997)。[2] J. Preskill，《NISQ时代及其之后的量子计算》，Quantum 2, 79 (2018)。[3] J. Townsend、J. K. Kirkland 和 K. D. Vogiatzis，《后Hartree-Fock方法：组态相互作用、多体微扰理论、耦合簇理论》，《理论化学数学物理》pp. 63–117 (2019)。[4] A. Peruzzo、J. McClean、P. Shadbolt、M. Yung、X. Zhou、P. J. Love、A. Aspuru-Guzik 和 J. L. O′Brien，《光子量子处理器上的变分本征值求解器》，Nat. Commun. 5, 4213 (2014)。[5] A. Kandala、A. Mezzacapo、K. Temme、M. Takita、M. Brink、J. M. Chow 和 J. M. Gambetta，《适用于小分子和量子磁体的硬件高效变分量子本征求解器》，Nature 549, 242 (2017)。[6] H. R. Grimsley、S. E. Economou、E. Barnes 和 N. J. Mayhall，《用于在量子计算机上精确模拟分子的自适应变分算法》，Nat. Commun. 10, 3007 (2019)。[7]Google AI Quantum 及合作者，《超导量子比特量子计算机上的 Hartree-Fock》，Science 369, 1084 (2020)。[8] A. Yu. Kitaev，《量子测量与阿贝尔稳定子问题》，arXiv: 10.48550 (1995)。[9] A. Aspuru-Guzik、A. D. Dutoi、P. J. Love 和 M. Head-Gordon，《分子能量的模拟量子计算》，Science 309, 1704 (2005)。[10] P. H. Acioli，《量子蒙特卡罗方法及其应用综述》，J. Mol. Struct. THEOCHEM 394, 75 85 1997– ( )。[11] W. J. Huggins、B. A. O′Gorman、N. C. Rubin、D. R. Reichman、R. Babbush 和 J. Lee，《利用量子计算机消除费米子量子蒙特卡罗中的偏差》，Nature 603, 416 (2022)。[12] E. Farhi、J. Goldstone、S. Gutmann、J. Lapan、A. Lundgren 和 D. Preda，《应用于随机 NP完全问题实例的量子绝热演化算法》，Science 292, 472 (2001)。[13] A. Lucas，《许多 NP 问题的伊辛形式化》，Front. Phys. 2, 5 (2014)。[14] S. McArdle、T. Jones、S. Endo、Y. Li、S. C. Benjamin 和 X. Yuan，《基于变分试探态的虚时间演化量子模拟》，npj Quantum Inf. 5, 75 (2019)。[15] G. C. Wick，《Bethe-Salpeter波函数的性质》，Phys. Rev. 96, 1124 (1954)。[16] K. Yeter-Aydeniz、R. C. Pooser 和 G. Siopsis，《利用量子虚时间演化和 Lanczos 算法实用地计算化学与核能级》，npj Quantum Inf. 6, 63 (2020)。[17] M. Motta、C. Sun、A. T. K. Tan、M. J. O′Rourke、E. Ye、A. J. Minnich、F. G. S. L. Brand˜ao 和 G. K. Chan，《利用量子虚时间演化在量子计算机上确定本征态和热态》，Nat. Phys. 16, 205 (2020)。[18] H. Kamakari、S. Sun、M. Motta 和 A. J. Minnich，《利用量子虚时间演化进行开放量子系统的数字量子模拟》，PRX Quantum 3, 010320 (2022). [19] A. D. McLachlan，薛定谔含时方程的变分解，分子物理学 8, 39–44 (1964). [20] X. Yuan、S. Endo、Q. Zhao、Y. Li 和 S. C. Benjamin，变分量子模拟理论，Quantum 3, 191（2019）. [21] Y. Yao、N. Gomes、F. Zhang、C. Wang、K. Ho、T. Iadecola 和 P. P. Orth，自适应变分量子动力学模拟，PRX Quantum 2, 030307 (2021). [22] T. H. Kyaw、M. B. Soley、B. Allen、P. Bergold、C. Sun、V. S. Batista 和 A. Aspuru-Guzik，用于全局优化的变分量子迭代幂算法，arXiv: 2208.10470 (2022). [23] Y. Li 和 S. C. Benjamin，结合主动误差最小化的高效变分量子模拟器，Physical Review X 7, 021050 (2017). [24] A. K. Ekert、C. M. Alves 和 D. K. L. Oi，量子态线性和非线性泛函的直接估计，Physical Review Letters 88, 217901 (2002). [25] A. G. Taube 和 R. J. Bartlett，幺正耦合簇理论的新视角，国际量子化学杂志 106, 3393（2006）. [26] J. Romero、R. Babbush、J. R. McClean、C. Hempel、P. J. Love 和 A. Aspuru-Guzik，利用幺正耦合簇拟设进行分子能量量子计算的策略，Quantum Sci. Tech. 4, 014008 (2018). [27] Z. Zhan、Y. Fei、C. Run、Z. Zong、L. Xiang、W. Jin、Z. Jia、P. Duan、G. Guo、J. Wu 和 Y. Yin，通过团簇平均场算法实验测定多量子比特基态，Physical Review Research 4, L042043 (2022). [28] J. R. McClean、N. C. Rubin、K. J. Sung、I. D. Kivlichan、X. Bonet-Monroig、Y. Cao、C. Dai、E. S. Fried、C. Gid-ney 和 B. Gimby，*et al.*，OpenFermion：面向量子计算机的电子结构软件包，Quantum Sci. Technol. 5, 034014 (2020). [29] J. T. Seeley、M. J. Richard 和 P. J. Love，用于电子结构量子计算的 Bravyi-Kitaev 变换，化学物理学杂志 137, 224109 (2012). [30] P. J. J. O′Malley、R. Babbush、I. D. Kivlichan、J. Romero、J. R. McClean、R. Barends、J. Kelly、P. Roushan、A. Tranter 和 N. Ding，*et al.*，可扩展的分子能量量子模拟，Physical Review X 6, 031007（2016）. [31] C. Hempel、C. Maier、J. Romero、J. McClean、T. Monz、H. Shen、P. Jurcevic、B. P. Lanyon、P. Love 和 R. Babbush，*et al.*，在囚禁离子量子模拟器上进行量子化学计算，Physical Review X 8, 031022 (2018). [32] P. Jordan 和 E. Wigner，¨关于泡利¨等价原理的禁止，物理学杂志 47, 631 (1928). [33] Chr. Møller 和 M. S. Plesset，关于多电子系统近似处理的说明，Physical Review 46, 618 (1934). [34] Y. Chen、C. Neill、P. Roushan、N. Leung、M. Fang、R. Barends、J. Kelly、B. Campbell、Z. Chen、B. Chiaro，*et al.*，具有高相干性和快速可调耦合的量子比特架构，Physical Review Letters 113, 220502 (2014). [35] F. Yan、P. Krantz、Y. Sung、M. Kjaergaard、D. L. Camp-bell、T. P. Orlando、S. Gustavsson 和 W. D. Oliver，用于实现高保真

双量子比特门，《Physical Review Applied》10, 054062 (2018). [36] R. Barends、J. Kelly、A. Megrant、D. Sank、E. Jeffrey、Y. Chen、Y. Yin、B. Chiaro、J. Mutus 和 C. Neill， *et al.*，适用于可扩展量子集成电路的相干约瑟夫森量子比特，Physical Review Letters 111, 080502 (2013). [37] P. Mundada、G. Zhang、T. Hazard 和 A. Houck，在可调耦合超导电路中抑制量子比特串扰，《Physical Review Applied》12, 054023 (2019). [38] X. Li、T. Cai、H. Yan、Z. Wang、X. Pan、Y. Ma、W. Cai、J. Han、Z. Hua 和 X. Han， *et al.*，用于在超导电路中通过动态解耦机制实现受控相位门的可调耦合器，《Physical Review Applied》14, 024070 (2020). [39] Z. Ni、S. Li、L. Zhang、J. Chu、J. Niu、T. Yan、X. Deng、L. Hu、J. Li 和 Y. Zhong， *et al.*，可扩展的消除方法超导量子比特之间的残余ZZ相互作用，Physical Review Letters 129, 040502（2022）。[40] M. Zhang、L. Xie、Z. Zhang、Q. Yu、G. Xi、H. Zhang、F. Liu、Y. Zheng、Y. Zheng 和 S. Zhang，《在超导量子比特的量子控制微架构中利用不同层次的并行性》，第54届 IEEE/ACM 国际微架构年会论文集，第898–911页（2021）。[41] S. Lloyd，几乎所有量子逻辑门都是通用的，Physical Review Letters 75, 346（1995）。[42] D. F. V. James、P. G. Kwiat、W. J. Munro 和 A. G. x，量子比特的测量，Physical Review A 64, 052312（2001）。[43] S. Gerschgorin，¨关于矩阵特征值的界定，《苏联科学院通报》物理与数学科学部 6, 749（1931）。