arXiv:2304.00753v1 [math.OC] 3 Apr 2023

非光滑 $\mathcal{H}_\infty$输出反馈控制中直接策略搜索的全局最优性

Yujie Tang[1] 和 Yang Zheng[2]

摘要—直接策略搜索在强化学习中取得了巨大的实证成功。近年来，人们对研究其在连续控制中的理论性质越来越感兴趣，并且在光滑且非凸的线性二次调节器（LQR）和线性二次高斯（LQG）控制方面取得了丰硕成果。本文考虑输出反馈系统的标准 $\mathcal{H}_\infty$ 鲁棒控制，并研究直接策略搜索的全局最优性。与 LQR 或 LQG 不同， $\mathcal{H}_\infty$ 代价函数在策略空间中是非光滑的。尽管缺乏光滑性和凸性，我们的主要结果表明，对于一类非退化的 稳定化控制器， $\mathcal{H}_\infty$ 鲁棒控制的所有 Clarke 驻点均为全局最优，且不存在伪局部极小值。我们的证明方法受到可微凸提升（DCL）思想的启发，并通过凸重构将 DCL 扩展到非光滑、非凸的$\mathcal{H}_\infty$ 鲁棒控制分析中。我们的结果为分析通过直接策略搜索求解非光滑、非凸鲁棒控制问题提供了一些启示。

I. 引言

受强化学习经验性成功的启发，直接策略搜索技术近年来在控制领域受到广泛关注。关于直接策略搜索在一系列基准控制问题上的理论性质，研究已取得重大进展，包括稳定化 [1],线性二次调节器（LQR） [2]–[4], 线性风险敏感控制 [5], 线性二次高斯（LQG）控制 [6]–[8], 动态滤波 [9], 和线性分布式控制 [10], [11]；近期综述参见 [12] 。

众所周知，所有这些控制问题在策略空间中都是非凸的。经典控制理论中处理非凸性的一种典型方法，是通过适当的变量替换 [13], [14], 将问题重新参数化为凸形式，从而可以使用高效算法 [15],[16]。这种重新参数化通常明确依赖于底层系统模型，因此属于基于模型的设计。另一方面，尽管存在非凸性，近期一系列研究发现，许多基准控制问题具有良好的优化景观性质。例如，得益于代价函数的梯度支配性质，研究者已证明，无模型策略梯度方法在离散时间 [2] 和连续时间线性二次调节器 [4] 中均可全局收敛；线性二次高斯控制的代价函数不存在与可控且可观测的控制器相对应的伪驻点 [6]。除线性二次调节器和线性二次高斯控制外，直接策略搜索在线性风险敏感控制 [5] 和分布式控制问题 [10], [11]中也已取得全局或局部收敛结果。

对于上述所有基准控制问题，代价函数通常关于系统轨迹呈线性或二次形式。因此，其策略优化公式在可行域上具有光滑的代价函数。这一基本事实构成了大多数现有景观结果和收敛保证的基础 [1]–[11]。除线性二次（LQ）控制外，另一种基础控制范式——鲁棒控制——旨在应对不确定性下的最坏情况性能 [15]。在这种情况下，性能指标是某个闭环传递函数的 $\mathcal{H}_\infty$ 范数。众所周知，闭环 $\mathcal{H}_\infty$ 范数在策略空间中并非总是可微 [17], ，因此需要运用非光滑分析技术来研究直接策略搜索的行为。事实上，已有大量非光滑策略搜索算法被提出 [17]–[19], ，但这些研究并未探讨直接策略搜索的全局最优性。与本文最相关的研究是 [20],[21]。具体而言，文献 [20] 针对状态反馈$\mathcal{H}_\infty$ 控制，建立了直接策略搜索的全局收敛结果。文献 [21] 研究了输出反馈 $\mathcal{H}_\infty$动态控制，并揭示了总存在一条连续路径，将任意初始稳定化控制器与全局最优控制器连接起来。

在本研究中，我们从策略优化的视角研究输出反馈 $\mathcal{H}_\infty$ 动态控制。该 $\mathcal{H}_\infty$策略优化形式已知是非光滑且非凸的 [17]。我们的主要结果表明，与非退化动态控制器对应的Clarke驻点均为全局最优（定理 1）；非退化动态控制器的精确定义将在第 III 节中讨论。我们的分析采用了经典 $\mathcal{H}_\infty$ 控制凸重构中的工具， [13], [22]同时也受到近期研究工作的启发 [9], [20]。特别地，我们将 [9] 中的可微凸提升技术加以扩展和调整，以适用于非光滑情形。我们的结果与分析为利用策略优化方法求解非光滑、非凸鲁棒控制问题提供了启示。DCL

本文其余部分安排如下。我们将在 $\mathcal{H}_\infty$第II 节介绍预备知识以及控制的策略优化形式。关于全局最优性的主要结果将在第 III 节给出，技术性证明则见第 IV 节。我们将在第 V 节展示数值实验，并在第 VI 节结束全文。

Y. Zheng 的研究得到美国国家科学基金会（NSF）ECCS-2154650 项目的支持。[1]Yujie Tang 任职于北京大学工业工程与管理系，中国北京 100871。yujietang@pku.edu.cn。[2]Yang Zheng 任职于加州大学圣迭戈分校电气与计算机工程系，美国加利福尼亚州拉霍亚 92093。zhengy@eng.ucsd.edu。

记号。我们用 $\mathbb{S}^n_{++}$ 表示实对称正定矩阵的集合，用 GL_n 表示实可逆矩阵的集合。对于两个实对称矩阵 A, B，我们用 $A \succeq B$ 或 $B \preceq A$ （分别用 $A \succ B$或 $B \prec A$）表示矩阵 $A-B$是半正定的（分别是正定的）。

II. 预备知识与问题表述

A. $\mathcal{H}_\infty$ 控制的表述

我们考虑如下形式的连续时间线性时不变（LTI）系统

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= Ax(t) + B_1 w(t) + B_2 u(t), \\ z(t) &= C_1 x(t) + D_{11} w(t) + D_{12} u(t), \\ y(t) &= C_2 x(t) + D_{21} w(t), \end{aligned} \tag{1}$$

其中，$x(t) \in \mathbb{R}^{n_x}$ 是被控对象的状态，$w(t) \in \mathbb{R}^{n_w}$ 表示外部扰动，$u(t) \in \mathbb{R}^{n_u}$ 是控制输入，$z(t) \in \mathbb{R}^{n_z}$ 表示受控性能信号，$y(t) \in \mathbb{R}^{n_y}$ 是测量输出。我们作如下标准假设。

假设 1. (A, B_1) 和 (A, B_2) 是可控的，且(C_1, A) 和 (C_2, A) 是可观的。

典型的控制任务是设计一个反馈控制器（策略），将输出 $y(t)$ 映射为控制输入$u(t)$，从而稳定被控对象并最小化某个性能指标。当我们只能获取输出信号 $y(t)$ 时，静态反馈策略通常不足以确保良好的闭环性能 [15]。我们考虑如下形式的全阶动态反馈策略

$$\begin{aligned} \dot{\xi}(t) &= A_{\mathsf{K}} \xi(t) + B_{\mathsf{K}} y(t), \\ u(t) &= C_{\mathsf{K}} \xi(t) + D_{\mathsf{K}} y(t), \end{aligned} \tag{2}$$

其中，$\xi(t) \in \mathbb{R}^{n_x}$ 表示动态控制器的内部状态。由此不难看出，从外部扰动 w 到输出 z 的闭环传递函数为

$$\mathbf{T}_{zw}(s) = C_{\mathrm{cl}}(\mathsf{K}) \left(sI - A_{\mathrm{cl}}(\mathsf{K})\right)^{-1} B_{\mathrm{cl}}(\mathsf{K}) + D_{\mathrm{cl}}(\mathsf{K}), \tag{3}$$

其中记

$$\begin{aligned} A_{\mathrm{cl}}(\mathsf{K}) &\coloneqq \begin{bmatrix} A + B_2 D_{\mathsf{K}} C_2 & B_2 C_{\mathsf{K}} \\ B_{\mathsf{K}} C_2 & A_{\mathsf{K}} \end{bmatrix}, \\ B_{\mathrm{cl}}(\mathsf{K}) &\coloneqq \begin{bmatrix} B_1 + B_2 D_{\mathsf{K}} D_{21} \\ B_{\mathsf{K}} D_{21} \end{bmatrix}, \\ C_{\mathrm{cl}}(\mathsf{K}) &\coloneqq \begin{bmatrix} C_1 + D_{12} D_{\mathsf{K}} C_2 & D_{12} C_{\mathsf{K}} \end{bmatrix}, \\ D_{\mathrm{cl}}(\mathsf{K}) &\coloneqq D_{11} + D_{12} D_{\mathsf{K}} D_{21}. \end{aligned}$$

控制的目标是 $\mathcal{H}_\infty$ 控制 [15] 找到一个控制器（2），使传递函数 $\mathcal{H}_\infty$ 的范数$\mathbf{T}_{zw}$ 达到最小，其中

$$\|\mathbf{T}_{zw}\|_\infty \coloneqq \sup_{\omega \in \mathbb{R}} \sigma_{\max}(\mathbf{T}_{zw}(j\omega)), \tag{4}$$

其中 $\sigma_{\max}(\cdot)$表示最大的奇异值 lue.

$\mathcal{H}_\infty$ 控制是控制理论中的经典问题。人们已提出多种方法来寻找次优的 $\mathcal{H}_\infty$ 控制器，包括基于黎卡提方程的方法 [23] 和基于线性矩阵不等式（LMI）的方法 [24]。与 $\mathcal{H}_2$ 最优控制不同，寻找最优 $\mathcal{H}_\infty$ 控制器的问题没有闭式解[1]。

B. 问题陈述：非光滑策略优化

本文探讨直接在（参数化的）控制器/策略空间中进行搜索的策略优化视角。我们用其对应的系统矩阵对动态控制器进行参数化，形式如下

$$\mathsf{K} = \begin{bmatrix} D_{\mathsf{K}} & C_{\mathsf{K}} \\ B_{\mathsf{K}} & A_{\mathsf{K}} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{(n_u+n_x)\times(n_y+n_x)},$$

其中，我们将 $\xi(t)$ 的维数固定为 n_x。定义

$$\mathcal{C} \coloneqq \{\mathsf{K} : A_{\mathrm{cl}}(\mathsf{K}) \text{ is stable}\}. \tag{5}$$

当且仅当 $\mathsf{K} \in \mathcal{C}$ [15] 时，闭环系统是内部稳定的。因此，任何内部稳定化控制器都可以参数化为 $\mathsf{K} \in \mathcal{C}$。$\mathcal{H}_\infty$ 控制问题随后可以重新表述为如下形式的策略优化

$$\min_{\mathsf{K}} \quad J(\mathsf{K}) \quad \text{subject to} \quad \mathsf{K} \in \mathcal{C}, \tag{6}$$

其中，$J(\mathsf{K})$ 表示对每个 $\mathsf{K} \in \mathcal{C}$ 的 $\mathcal{H}_\infty$ 范数 $\|\mathbf{T}_{zw}\|_\infty$。

直接策略搜索的思路是从一个初始策略 $\mathsf{K}_0 \in \mathcal{C}$ 开始，并进行迭代 $\mathsf{K}_{t+1} = \mathsf{K}_t + \alpha_t F_t$，$t \geq 0$其中 $\alpha_t > 0$ 是步长，而 F_t 是搜索方向，使得 $\mathcal{H}_\infty$ 代价 (K_t) 逐步得到改善。然而，$\mathcal{H}_\infty$ 代价函数 $J(\mathsf{K})$ 在（4）中已知是非凸且非光滑的，其非光滑性可能有两个来源：一是对复矩阵取最大奇异值，二是在所有频率 $\omega \in \mathbb{R}$上进行最大化。对于非凸且非光滑的$\mathcal{H}_\infty$ 策略优化问题（6），目前尚不清楚如何证明直接策略搜索方法的全局最优性。这促使我们提出本文的核心问题：

> 我们能否刻画出一类驻点，使其尽管存在非凸性和非光滑性，仍然是 (6)的全局最优解？

本文对这一问题给出了肯定的回答。我们的分析采用经典的凸重构 [13],[22], ，同时也受到动态滤波中可微凸提升（DCL）思想 [9] 以及状态反馈 $\mathcal{H}_\infty$ 控制 [20] 研究的启发。我们对动态输出反馈 $\mathcal{H}_\infty$ 控制（6）作出了重要拓展。

注释 1。 直接策略搜索已在早期研究中用于处理 $\mathcal{H}_\infty$ 控制器综合 [17]–[19] ，但未给出最优性保证。由于近期基于学习的控制中策略优化取得进展，这一方法重新受到越来越多的关注 [6], [9], [20], [21]。尤其是，近期研究 [20]为状态反馈 $\mathcal{H}_\infty$ 控制中的策略搜索确立了全局最优性保证。

[1]给定任意一个大于 $\|\mathbf{T}_{zw}\|_\infty$下确界值的 γ，通过采用基于黎卡提方程的方法 [23], 可以找到一个满足 $\|\mathbf{T}_{zw}\|_\infty \leq \gamma$ 的控制器。然而，该控制器通常是次优控制器，无法达到 $\|\mathbf{T}_{zw}\|_\infty$的最优值。

与经典方法相比，直接策略搜索方法具有更好的可扩展性 [17], [18], ; 当缺乏被控对象模型时，它似乎也更适用于无模型控制。

C. Clarke 次微分

我们回顾 Clarke 次微分 [25] 的概念，它使我们能够分析一大类非光滑函数。设 $f(x): C \to \mathbb{R}$ 是定义在开子集$C \subseteq \mathbb{R}^n$上的函数。若存在 $\epsilon > 0$ 和 $L > 0$，使得对于任意满足 $\|y_1 - x\| < \epsilon$ 和 $\|y_2 - x\| < \epsilon$的 $y_1, y_2 \in C$，都有$|f(y_1) - f(y_2)| \le L\|y_1 - y_2\|$，则称 f 在 $x \in C$附近局部 *Lipschitz* 连续。若函数 f 在任意 $x \in C$附近都局部 Lipschitz 连续，则称其在 C 上局部 *Lipschitz* 连续。Rademacher 定理 [26,定理 3.2]保证，局部 Lipschitz 连续函数在定义域内几乎处处可微。

$f(x)$ 在 C 上局部 Lipschitz 连续。我们将其在 $x \in C$ 沿方向 $v \in \mathbb{R}^n$ 的 Clarke 方向导数定义为

$$f^\circ(x; v) = \limsup_{x' \to x, t \downarrow 0} \frac{f(x' + tv) - f(x')}{t}.$$

f 的局部 Lipschitz 连续性保证对于所有 $x \in C$ 和 $v \in \mathbb{R}^n$，$f^\circ(x; v)$ 都是有限的。可以证明，对于任意固定的 $x \in C$，$f^\circ(x; \cdot)$ 是凸函数，并且对任意 $\lambda > 0$，满足 $f^\circ(x; \lambda v) = \lambda f^\circ(x; v)$。接着，我们将 f 在 $x \in C$ 处的 Clarke 次微分定义为集合

$$\partial f(x) := \{g \in \mathbb{R}^n : f^\circ(x; v) \ge \langle g, v\rangle \text{ for all } v \in \mathbb{R}^n\},$$

该集合对于任意 $x \in C$ 都非空。可以证明，$f^\circ(x, \cdot)$ 是 $\partial f(x)$ 的支撑函数 [25, 命题 2.1.2]:

$$f^\circ(x, v) = \max_{g \in \partial f(x)} \langle g, v\rangle. \tag{7}$$

此外，下列等式成立 [25,定理 2.5.1]:

$$\partial f(x) = \operatorname{conv}\left\{\lim_{x_k \to x} \nabla f(x_k) \,\middle|\, \nabla f(x_k) \text{ exists}, x_k \in C\right\},$$

其中，conv 表示集合的凸包。

我们称 $x \in C$ a *Clarke* 驻点，如果 $0 \in \partial f(x)$。以下结果将局部极小值和局部极大值与 Clarke 驻点联系起来： [25, 命题 2.3.2]。

引理 1。设 $f(x)$ 在 C 上局部 *Lipschitz* 连续。若 $x \in C$是 $f(x)$的局部极小值或极大值，则 x 是 *Clarke* 驻点，即 $0 \in \partial f(x)$。

注意，引理 1 的逆命题一般不成立。函数 f 称为次微分正则，如果对任意 $x \in C$，普通方向导数均存在，且对所有方向都与 Clarke 方向导数一致，即

$$\lim_{t \downarrow 0} \frac{f(x + tv) - f(x)}{t} = f^\circ(x, v), \quad \forall v \in \mathbb{R}^n, x \in C.$$

我们将普通方向导数记为 $f'(x; v)$，只要它存在。由（7），显然可得以下结果。

引理 2. 假设 f 是次微分正则的。如果 x 是 *Clarke* 驻点，则对于所有 $v \in \mathbb{R}^n$，$f'(x, v) \ge 0$。

III. 主要结果

本节首先总结第 $\mathcal{H}_\infty$ III-A 节中 $J(\mathsf{K})$ 的 有用性质。随后在第 III-B 节给出我们的主要技术结果，该结果刻画了一大类全局最优的驻点。本节其余部分给出该结果的证明。

A. H∞ 代价的基本性质

We first review a fact for $\mathcal{H}_\infty$ policy optimization.

引理 3。内部稳定控制器 $\mathcal{C}$的集合是非凸的，可能不连通，但至多有两个连通分支。代价函数 $J(\mathsf{K})$ 是非凸的。

有关证明和示例，请参阅 [6], [21]。以下结果在该领域也已广为人知。

命题 1 ([18, 命题 3。1])。对于 $\mathcal{H}_\infty$ 策略优化问题(6)，以下陈述成立。

1) $J(\mathsf{K})$ 在 $\mathsf{K} \in \mathcal{C}$ 上局部 *Lipschitz* 连续。*2)* $J(\mathsf{K})$是次微分正则的。

[18, 命题 3.1] 中的证明思路是将 $J(\mathsf{K})$ 视为凸映射 $\|\cdot\|_\infty$ 与映射 $\mathsf{K} \mapsto \mathbf{T}_{zw}$ 的复合，其中后者在 K 上连续可微。随后，根据 [25]可得 $J(\mathsf{K})$ 的次微分正则性。我们在附录 A 中补充一些细节。

命题 1 表明 $J(\mathsf{K})$ 是 Clarke 次可微的。由引理 1 可清楚看出，如果一个动态控制器 $\mathsf{K} \in \mathcal{C}$ 是 $J(\mathsf{K})$的局部极小值，那么 K 就是一个 Clarke 驻点。我们的主要目标是建立一类对于（6）全局最优的 Clarke 驻点。在我们的分析中，以下有界实引理将发挥基础作用。

引理 4（有界实引理）。设 A 稳定，并考虑传递函数 $G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$. 设 $\gamma > 0$ 为任意的。以下陈述成立。

1)（严格版本，*[27, 引理 7。3]*）$\|G\|_\infty < \gamma$ 当且仅当存在 $P \succ 0$ 使得

$$\begin{bmatrix} A^\mathsf{T}P + PA & PB & C^\mathsf{T} \\ B^\mathsf{T}P & -\gamma I & D^\mathsf{T} \\ C & D & -\gamma I \end{bmatrix} \prec 0. \tag{8}$$

2)（非严格版本，*[16, 第 2.7 节。3]*）$\|G\|_\infty \le \gamma$ 如果存在 $P \succ 0$ 使得

$$\begin{bmatrix} A^\mathsf{T}P + PA & PB & C^\mathsf{T} \\ B^\mathsf{T}P & -\gamma I & D^\mathsf{T} \\ C & D & -\gamma I \end{bmatrix} \preceq 0. \tag{9}$$

反之，若(A, B, C) 可控且可观，则结论成立。

B. 主要技术结果

为陈述我们的主要结果，我们在 $\mathcal{C}$ 中引入一类特殊的控制器，称之为非退化

稳定化控制器。具体而言，我们定义

$$\mathcal{S}_{\rm nd} := \Big\{(\mathsf{K}, P, \gamma) : P = \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} \\ P_{12}^{\mathsf{T}} & P_{22} \end{bmatrix} \in \mathbb{S}^{2n_x}_{++}, \\ P_{12} \in \mathrm{GL}_{n_x},\ \mathscr{N}(\mathsf{K}, P, \gamma) \preceq 0 \Big\}. \tag{10}$$

其中我们记

$$\mathscr{N}(\mathsf{K}, P, \gamma) := \begin{bmatrix} A_{\rm cl}(\mathsf{K})^{\mathsf{T}}P + PA_{\rm cl}(\mathsf{K}) & PB_{\rm cl}(\mathsf{K}) & C_{\rm cl}(\mathsf{K})^{\mathsf{T}} \\ B_{\rm cl}(\mathsf{K})^{\mathsf{T}}P & -\gamma I & D_{\rm cl}(\mathsf{K})^{\mathsf{T}} \\ C_{\rm cl}(\mathsf{K}) & D_{\rm cl}(\mathsf{K}) & -\gamma I \end{bmatrix}.$$

显然，对于任意三元组 $(\mathsf{K}\ P,\ \gamma) \in \mathcal{S}_{\rm nd}$，有 $\mathsf{K} \in \mathcal{C}$ 且 $J(\mathsf{K}) \le \gamma$，由非严格版本的引理 4可知。注意，在定义 $\mathcal{S}_{\rm nd}$ 时，我们要求（10）中的非对角块 P_{12} 满秩，这将在备注 2中解释。我们进一步定义

$$\mathcal{C}_{\rm nd} := \{\mathsf{K} \in \mathcal{C} : \exists P \text{ such that } (\mathsf{K}, P, J(\mathsf{K})) \in \mathcal{S}_{\rm nd}\}. \tag{11}$$

将 $\mathcal{C}_{\rm nd}$ 中的控制器称为非退化稳定化控制器，因为 $\mathcal{C}_{\rm nd}$ 中的每个控制器都存在一个 P，其非对角块 P_{12} 非退化，可用于验证其对应的代价 $J(\mathsf{K})$满足（9）。

根据定义，有 $\mathcal{C}_{\rm nd} \subseteq \mathcal{C}$。我们猜想，非退化稳定化控制器是“泛型的”，即补集 $\mathcal{C}\backslash\mathcal{C}_{\rm nd}$ 是零测集。要严格证明这一猜想似乎颇具挑战，目前仍在研究中。在第五节中，我们将提供一些支持这一猜想的数值证据。

注释 2（P_{12}的可逆性）。在（10）中，我们要求非对角块 P_{12} 满秩。对 P_{12} 的这一要求对于推导 [13], [22] 中提出的 $\mathcal{H}_2$ 或 $\mathcal{H}_\infty$ 控制的凸重构至关重要。另一方面，当仅施加严格线性矩阵不等式（例如（8））时，我们可以对 P 进行轻微扰动，以确保 P_{12} 满秩，同时不违反严格线性矩阵不等式；[13], [22] 以及近期的一些研究 [6], [21] 也采用了这一技巧。但在本文中，我们旨在直接分析 $J(\mathsf{K})$ 这一 $\mathcal{H}_\infty$ 代价函数，而非其上界，这意味着后续结果和证明需要使用非严格线性矩阵不等式（9）。因此，我们需要明确要求（10）中的非对角块 P_{12} 可逆。 [9], 中关于动态滤波的设定也出现了类似要求，作者将其称为信息性。

现在我们可以陈述主要技术结果了。

定理 1. 给定任意非退化稳定化控制器$\mathsf{K} \in \mathcal{C}_{\rm nd}$，若$\mathsf{K}$ 是 *Clarke* 驻点，即 $0 \in \partial J(\mathsf{K})$，则它是 $J(\mathsf{K})$在 $\mathcal{C}$上的全局最小值。

这一结果还表明，在非退化稳定化控制器 $\mathsf{K} \in \mathcal{C}_{\rm nd}$构成的集合中不存在伪局部极小值。下面的推论显然成立。

推论 1. 对于 $\mathcal{H}_\infty$ 策略优化问题(6)，有

- $J(\mathsf{K})$ 在 $\mathcal{C}_{\rm nd}$ 中的任何局部极小值都是全局最小值。
- 不存在 J（K）在 $\mathcal{C}_{\rm nd}$ 中的局部极大值。

备注3。已知（6）的可行域至多包含两个连通分支 [6]。此外， [21] 也已证明，从任意初始点$\mathsf{K}_0 \in \mathcal{C}$ 到全局最小值始终存在一条连续路径。因此，通过直接策略搜索求解（$\mathcal{C}$ ）时，在6中搜索任一连通分支都没有区别。我们的定理 1进一步为（6）提供了全局最优性证书，证明了直接策略搜索方法取得了积极成果。注意，在可控且可观测的控制器下， $\mathcal{H}_2$ 控制中的任意驻点均为全局最优值 [6,定理 4。3]。定理 1因此可视为输出反馈控制中 $\mathcal{H}_\infty$ 控制的对应结果。

定理 1 的证明受到用于输出估计的可微凸提升（DCL）思想的启发 [9] 以及近期关于状态反馈 $\mathcal{H}_\infty$ 控制 [20]的分析。本文将 DCL 分析进行了非平凡扩展，以适用于非光滑输出反馈 $\mathcal{H}_\infty$ 控制问题。下一小节将给出定理 1的证明。

C. 定理 1的证明

我们首先引入一些辅助量。给定一组矩阵 $X \in \mathbb{S}^{n_x}$, $Y \in \mathbb{S}^{n_x}$, $M \in \mathbb{R}^{n_x \times n_x}$, $H \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$, $F \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$, $G \in \mathbb{R}^{n_u \times n_y}$, $\gamma \in \mathbb{R}$，我们定义一个仿射函数.$\mathscr{M}(X,\ Y,\ M,\ H,\ F,\ G,\ \gamma)$ 由式（12）定义，随后定义一个凸集

$$\mathcal{F} = \Big\{(X, Y, M, H, F, G, \gamma) : X, Y \in \mathbb{S}^{n_x}, M \in \mathbb{R}^{n_x \times n_x}, \\ H \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}, F \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}, G \in \mathbb{R}^{n_u \times n_y}, \gamma \in \mathbb{R}, \\ \begin{bmatrix} X & I \\ I & Y \end{bmatrix} \succ 0, \mathscr{M}(X, Y, M, H, F, G, \gamma) \preceq 0 \Big\}, \tag{13}$$

以及一个扩展集

$$\mathcal{G} = \mathrm{GL}_{n_x} \times \mathcal{F}. \tag{14}$$

我们注意到，线性矩阵不等式 $\mathscr{M}(X,\ Y,\ M,\ H,\ F,\ G,\ \gamma) \preceq 0$与非严格有界实引理（9）中的结构以及 $\mathcal{S}_{\rm nd}$ （10）中的线性矩阵不等式相似。事实上，基于文献 [13] 中的一种非平凡变量替换，该替换将输出反馈 $\mathcal{H}_\infty$ 控制问题重构为一组线性矩阵不等式，我们可以在集合 $\mathcal{S}_{\rm nd}$ 与集合 $\mathcal{G}$之间构造一个光滑双射。

特别地，对于每个 $(\mathsf{K}\ P,\ \gamma) \in \mathcal{S}_{\rm nd}$，我们定义映射 $\Phi(\mathsf{K}\ P,\ \gamma)$ 为

$$\Phi(\mathsf{K}, P, \gamma) = \big(P_{12}, (P^{-1})_{11}, P_{11}, \Phi_M, \Phi_H, \Phi_F, D_{\mathsf{K}}, \gamma\big), \tag{15}$$

其中

$$\begin{aligned} \Phi_M &:= P_{12}B_{\mathsf{K}}C_2(P^{-1})_{11} + P_{11}B_2C_{\mathsf{K}}(P^{-1})_{21} \\ &\quad + P_{11}(A + B_2D_{\mathsf{K}}C_2)(P^{-1})_{11} + P_{12}A_{\mathsf{K}}(P^{-1})_{21}, \\ \Phi_H &:= P_{11}B_2D_{\mathsf{K}} + P_{12}B_{\mathsf{K}}, \\ \Phi_F &:= D_{\mathsf{K}}C_2(P^{-1})_{11} + C_{\mathsf{K}}(P^{-1})_{21}, \end{aligned}$$

而 $(P^{-1})_{12}$,例如，表示对应于前 n_x 行和最后 n_x 列的 $n_x \times n_x$子矩阵P^{-1}。

我们有如下结果，说明集合 $\mathcal{S}_{\rm nd}$、 $\mathcal{G}$与映射 Φ之间的联系。

$$\mathscr{M}(X,Y,M,H,F,G,\gamma) := \begin{bmatrix} AX+B_2F+(AX+B_2F)^\mathsf{T} & M^\mathsf{T}+A+B_2GC_2 & B_1+B_2GD_{21} & (C_1X+D_{12}F)^\mathsf{T} \\ M+(A+B_2GC_2)^\mathsf{T} & YA+HC_2+(YA+HC_2)^\mathsf{T} & YB_1+HD_{21} & (C_1+D_{12}GC_2)^\mathsf{T} \\ (B_1+B_2GD_{21})^\mathsf{T} & (YB_1+HD_{21})^\mathsf{T} & -\gamma I & (D_{11}+D_{12}GD_{21})^\mathsf{T} \\ C_1X+D_{12}F & C_1+D_{12}GC_2 & D_{11}+D_{12}GD_{21} & -\gamma I \end{bmatrix}, \tag{12}$$

命题 2. Φ 是从 $\mathcal{S}_{\mathrm{nd}}$ 到 $\mathcal{G}$的微分同胚，即 Φ无限次可微且可逆，并且 Φ^{-1} 也无限次可微。

该命题的证明主要基于直接构造，这些构造由 [13] 中的变量替换所启发。我们首先注意到， Φ 中的每个元素都是定义域 $\mathcal{S}_{\mathrm{nd}}$上的有理函数，因此 Φ 是实解析的。通过直接验证，我们可以证明 Φ 将 $\mathcal{S}_{\mathrm{nd}}$ 映射到$\mathcal{G}$中。此外，我们可以显式构造出 Φ的逆映射，该逆映射同样是实解析的。这证明了 Φ 是从 $\mathcal{S}_{\mathrm{nd}}$ 到 $\mathcal{G}$的微分同胚。详细步骤见第四节 A 部分。

在通过映射 $\mathcal{S}_{\mathrm{nd}}$ 与 $\mathcal{G}$ 建立联系 Φ之后，我们可以进一步推导出以下两个技术结果。其证明受到近期提出的DCL框架的启发，但我们将相关技术扩展并调整至非光滑 $\mathcal{H}_\infty$ 控制场景。相关细节在技术上较为复杂，我们将在 第四节 B 部分和 第四节 C 部分中给出。

命题 3. 任取$(\mathsf{K}, P, \gamma) \in \mathcal{S}_{\mathrm{nd}}$，并假设存在$(\mathsf{K}', P', \gamma') \in \mathcal{S}_{\mathrm{nd}}$使得 $\gamma > \gamma'$。则存在一条 C^∞ 曲线 $\psi: [0,\delta) \to \mathcal{S}_{\mathrm{nd}}$ 满足 $\psi(0) = (\mathsf{K}, P, \gamma)$，使得

$$\lim_{t\downarrow 0} \frac{\pi_\gamma(\psi(t)) - \pi_\gamma(\psi(0))}{t} < 0,$$

其中 $\pi_\gamma: \mathcal{S}_{\mathrm{nd}} \to \mathbb{R}$ 表示典范投影$\pi_\gamma(\mathsf{K}, P, \gamma) = \gamma$。

命题 4. 任取$\mathsf{K} \in \mathcal{C}_{\mathrm{nd}}$，并假设存在$\mathsf{K}' \in \mathcal{C}$ 使得 $J(\mathsf{K}) > J(\mathsf{K}')$。则存在$\mathsf{V} \neq 0$ 使得

$$\lim_{t\downarrow 0} \frac{J(\mathsf{K}+t\mathsf{V}) - J(\mathsf{K})}{t} < 0,$$

即， J 在K 处沿V 方向的普通方向导数严格为负。

结合命题 4、命题 1 和引理 2，即可直接证明定理 1。事实上，命题 1 确认 $J(\mathsf{K})$ 次微分正则，而引理 2 指出，对于任意 Clarke 驻点 K，我们有 $J'(\mathsf{K}, \mathsf{V}) \geq 0$，对所有方向 V 均成立。现在考虑一个 Clarke 驻点 K $\in \mathcal{C}_{\mathrm{nd}}$。若它不是全局最小值，则存在另一个控制器 $\mathsf{K}' \in \mathcal{C}$，使得 $J(\mathsf{K}) > J(\mathsf{K}')$。于是，命题 4 保证对于某个方向 V，有$J'(\mathsf{K},\mathsf{V}) < 0$，这与引理 2 矛盾。因此，Clarke 驻点 $\mathsf{K} \in \mathcal{C}_{\mathrm{nd}}$ 必定是 $J(\mathsf{K})$ 的全局最小值。

第四节 技术性证明

A. 命题 2 的证明

我们首先证明 Φ 将 $\mathcal{S}_{\mathrm{nd}}$ 映射到 $\mathcal{G}$。任取 $(\mathsf{K}, P, \gamma) \in \mathcal{S}_{\mathrm{nd}}$，并记

$$\begin{aligned} &\Xi = P_{12}, \quad X = (P^{-1})_{11}, \quad Y = P_{11}, \\ &M = \Phi_M(\mathsf{K}, P, \gamma), \quad H = \Phi_H(\mathsf{K}, P, \gamma), \\ &F = \Phi_F(\mathsf{K}, P, \gamma), \quad G = D_{\mathsf{K}}, \end{aligned}$$

即，$(\Xi, X, Y, M, H, F, G, \gamma) = \Phi(\mathsf{K}, P, \gamma)$。令

$$T = \begin{bmatrix} (P^{-1})_{11} & I \\ (P^{-1})_{21} & 0 \end{bmatrix}.$$

$\mathcal{S}_{\mathrm{nd}}$ 的定义直接表明 $\Xi = P_{12} \in \mathrm{GL}^{n_{xo}}$ 此外， $P \succ 0$ 表明 P 可逆，并且我们可以从 $PP^{-1} = I$推得

$$PT = \begin{bmatrix} I & P_{11} \\ 0 & P_{12}^\mathsf{T} \end{bmatrix}. \tag{16}$$

$P_{12} \in \mathrm{GL}^{n_x}$ 进而表明 PT可逆，这进一步意味着 T 可逆。因此，

$$\begin{aligned} 0 \prec T^\mathsf{T}PT = (PT)^\mathsf{T}T &= \begin{bmatrix} I & 0 \\ P_{11} & P_{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (P^{-1})_{11} & I \\ (P^{-1})_{21} & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (P^{-1})_{11} & I \\ P_{11}(P^{-1})_{11} + P_{12}(P^{-1})_{21} & P_{11} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X & I \\ I & Y \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

为证明 $\mathscr{M}(X, Y, M, H, F, G, \gamma) \preceq 0$，注意到

$$\begin{aligned} &T^\mathsf{T}PA_{\mathrm{cl}}(\mathsf{K})T \\ &= \begin{bmatrix} I & 0 \\ P_{11} & P_{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A+B_2D_{\mathsf{K}}C_2 & B_2C_{\mathsf{K}} \\ B_{\mathsf{K}}C_2 & A_{\mathsf{K}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (P^{-1})_{11} & I \\ (P^{-1})_{12}^\mathsf{T} & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} AX+B_2F & A+B_2GC_2 \\ M & YA+HC_2 \end{bmatrix}. \end{aligned} \tag{17}$$

同样，可以验证

$$T^\mathsf{T}PB_{\mathrm{cl}}(\mathsf{K}) = \begin{bmatrix} B_1+B_2GD_{21} \\ YB_1+HD_{21} \end{bmatrix}, \tag{18}$$

$$C_{\mathrm{cl}}(\mathsf{K})T = \begin{bmatrix} C_1X+D_{12}F & C_1+D_{12}GC_2 \end{bmatrix}. \tag{19}$$

总结这些恒等式，我们可以证明

$$\begin{aligned} &\mathscr{M}(X,Y,M,H,F,G,\gamma) \\ &= \begin{bmatrix} T & 0 & 0 \\ 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & I \end{bmatrix}^\mathsf{T} \mathscr{N}(\mathsf{K},P,\gamma) \begin{bmatrix} T & 0 & 0 \\ 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & I \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

由于 $(\mathsf{K}, P, \gamma) \in \mathcal{S}_{\mathrm{nd}}$ 蕴含 $\mathscr{N}(\mathsf{K}, P, \gamma) \preceq 0$，我们得到 $\mathscr{M}(X, Y, M, H, F, G, \gamma) \preceq 0$。现在可以得出结论：$(\Xi, X, Y, M, H, F, G, \gamma) = \Phi(\mathsf{K}, P, \gamma) \in \mathcal{G}$，进而$\Phi(\mathcal{S}_{\mathrm{nd}}) \subseteq \mathcal{G}$。

接下来，我们证明 Φ 是从 $\mathcal{S}_{\mathrm{nd}}$ 到 $\mathcal{G}$的双射。我们构造一个定义在 $\mathcal{G}$ 上的映射 Ψ，如下所示：令 $\Xi \in \mathrm{GL}_{n_x}$和 $\mathsf{Z} = (X, Y, M, H, F, G, \gamma) \in \mathcal{F}$为任意值，并记 $\Pi = -\Xi^{-1}(Y - X^{-1})X$。由于 $\begin{bmatrix} X & I \\ I & Y \end{bmatrix} \succ 0$，我们可知 $Y - X^{-1} \succ 0$，这意味着 Π是可逆的。此外，我们有 $\Xi^{\mathsf{T}}(Y - X^{-1})^{-1}\Xi \succ 0$ 并且

$$Y - \Xi \left(\Xi^{\mathsf{T}}(Y - X^{-1})^{-1}\Xi\right)^{-1} \Xi^{\mathsf{T}} = X^{-1} \succ 0,$$

这意味着

$$\begin{bmatrix} Y & \Xi \\ \Xi^{\mathsf{T}} & \Xi^{\mathsf{T}}(Y - X^{-1})^{-1}\Xi \end{bmatrix} \succ 0.$$

现在，令

$$\Psi_{\mathsf{K}}(\Xi, \mathsf{Z}) = \begin{bmatrix} I & 0 \\ YB_2 & \Xi \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} G & F \\ H & M - YAX \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & C_2X \\ 0 & \Pi \end{bmatrix}^{-1},$$

$$\Psi_P(\Xi, \mathsf{Z}) = \begin{bmatrix} Y & \Xi \\ \Xi^{\mathsf{T}} & \Xi^{\mathsf{T}}(Y - X^{-1})^{-1}\Xi \end{bmatrix},$$

and

$$\Psi(\Xi, \mathsf{Z}) = (\Psi_{\mathsf{K}}(\Xi, \mathsf{Z}), \Psi_P(\Xi, \mathsf{Z}), \gamma).$$

根据定义，$\Psi_P(\Xi, \mathsf{Z})$是正定的，并且 $\Psi_P(\Xi, \mathsf{Z})$的$(1, 2)$块可逆。此外，我们可以验证

$$\Psi_P(\Xi, \mathsf{Z}) \begin{bmatrix} X & I \\ \Pi & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & Y \\ 0 & \Xi^{\mathsf{T}} \end{bmatrix}.$$

该等式与(16)的形式相同。因此，我们可以仿照推导(17)至(19)时的计算，证明

$$\begin{bmatrix} X & I & & \\ \Pi & 0 & & \\ & & I & \\ & & & I \end{bmatrix}^{-\mathsf{T}} \mathscr{M}(\mathsf{Z}) \begin{bmatrix} X & I & & \\ \Pi & 0 & & \\ & & I & \\ & & & I \end{bmatrix}^{-1}$$
$$= \mathscr{N}(\Psi_{\mathsf{K}}(\Xi, \mathsf{Z}, \gamma), \Psi_P(\Xi, \mathsf{Z}, \gamma), \gamma),$$

这意味着当且仅当$(\Xi, \mathsf{Z}) \in \mathcal{G}$时，$\mathscr{N}(\Psi_{\mathsf{K}}(\Xi, \mathsf{Z}\ \gamma)\ \Psi_P(\Xi, \mathsf{Z}\ \gamma)\ \gamma) \preceq 0$。因此，我们可以得出结论：$\Psi$ 是一个从 $\mathcal{G}$ 映射到 $\mathcal{S}_{\mathrm{nd}}$的映射。经过繁琐但直接的计算，我们可以求得映射 $\Psi \circ \Phi$ 和 $\Phi \circ \Psi$ 的复合映射；结果表明，它们分别是 $\mathcal{S}_{\mathrm{nd}}$ 和 $\mathcal{G}$上的恒等映射。因此，Φ 是一个从 $\mathcal{S}_{\mathrm{nd}}$ 到$\mathcal{G}$ 的双射，其逆映射为 Ψ。

最后，注意到 Φ 和 Ψ 在各自定义域上都是实解析的。因此，Φ 是一个从 $\mathcal{S}_{\mathrm{nd}}$ 到 $\mathcal{G}$的微分同胚。

B. 命题 *3* 的证明命题 *3*

设 $(\Xi, \mathsf{Z}) = \Phi(\mathsf{K}\ P,\ \gamma)$ 和 $(\Xi', \mathsf{Z}') = \Phi(\mathsf{K}',\ P',\ \gamma')$，其中 $\Xi,\ \Xi' \in \mathrm{GL}_{n_x}$，且 $\mathsf{Z},\ \mathsf{Z}' \in \mathcal{F}$。定义曲线$\psi$：$[0, 1] \to \mathcal{S}_{\mathrm{nd}}$ 为

$$\psi(t) = \Psi(\Xi, \mathsf{Z} + t(\mathsf{Z}' - \mathsf{Z})), \qquad \forall t \in [0, 1].$$

注意，ψ 是良定义的，因为 $\mathcal{F}$ 是凸的，且 Ψ 是从 $\mathrm{GL}_n \times \mathcal{F}$ 到 $\mathcal{S}_{\mathrm{nd}}$的微分同胚。于是，

$$\lim_{t \downarrow 0} \frac{\pi_\gamma(\psi(t)) - \pi_\gamma(\psi(0))}{t} = \lim_{t \downarrow 0} \frac{\gamma + t(\gamma' - \gamma) - \gamma}{t} = \gamma' - \gamma < 0,$$

由此完成证明。

C. 命题 *4* 的证明

令 $\varepsilon > 0$ 充分小，使得 $\gamma' := J(\mathsf{K}') + \varepsilon < J(\mathsf{K})$。根据严格形式的有界实引理（见引理4），存在 $P' \succ 0$ 使得

$$\begin{bmatrix} A_{\mathrm{cl}}(\mathsf{K}')^{\mathsf{T}}P' + P'A_{\mathrm{cl}}(\mathsf{K}') & P'B_{\mathrm{cl}}(\mathsf{K}') & C_{\mathrm{cl}}(\mathsf{K}')^{\mathsf{T}} \\ B_{\mathrm{cl}}(\mathsf{K}')^{\mathsf{T}}P' & -\gamma' I & D_{\mathrm{cl}}(\mathsf{K}')^{\mathsf{T}} \\ C_{\mathrm{cl}}(\mathsf{K}') & D_{\mathrm{cl}}(\mathsf{K}') & -\gamma' I \end{bmatrix} \prec 0.$$

由于相关不等式均为严格不等式，我们总可以扰动 P'，使得 $\det P'_{12} \neq 0$，同时仍满足 $P' \succ 0$和上述不等式。因此，$(\mathsf{K}',\ P',\ \gamma') \in \mathcal{S}_{\mathrm{nd}}$。接着，根据 $\mathcal{C}_{\mathrm{nd}}$的定义，存在 $P \succ 0$ 使得 $(\mathsf{K}\ P,\ J(\mathsf{K})) \in \mathcal{S}_{\mathrm{nd}}$。现在可以应用命题 3，这表明存在一条 C^∞ 曲线 $\psi : [0, \delta) \to \mathcal{S}_{\mathrm{nd}}$，使得 $\psi(0) = (\mathsf{K}\ P,\ J(\mathsf{K}))$，并且

$$C = \lim_{t \downarrow 0} \frac{\pi_\gamma(\psi(t)) - \pi_\gamma(\psi(0))}{t} < 0. \tag{20}$$

现在对每个 $t \in [0, \delta)$，令 $\varphi(t) = \pi_{\mathsf{K}}(\psi(t))$，其中 $\pi_{\mathsf{K}} : \mathcal{S}_{\mathrm{nd}} \to \mathcal{C}_{\mathrm{nd}}$表示 $\pi_{\mathsf{K}}(\mathsf{K}\ P,\ \gamma)$ 到 K 的典范投影 $=$。于是我们有 $J(\mathsf{K}) = \pi_\gamma(\psi(0))$，并且

$$J(\varphi(t)) = \inf\{\gamma : \exists P \succ 0 \text{ s.t. } (\varphi(t), P, \gamma) \in \mathcal{S}_{\mathrm{nd}}\} \leq \pi_\gamma(\psi(t)).$$

因此

$$\frac{J(\varphi(t)) - J(\mathsf{K})}{t} \leq \frac{\pi_\gamma(\psi(t)) - \pi_\gamma(\psi(0))}{t}.$$

取 $t \downarrow 0$ 的上极限，并利用 (20)，可得

$$\limsup_{t \downarrow 0} \frac{J(\varphi(t)) - J(\mathsf{K})}{t} \leq C < 0. \tag{21}$$

现在令 $\mathsf{V} = \varphi'(0)$。我们将证明 $\mathsf{V} \neq 0$，并证明 (21) 左侧实际上等于沿 V 方向的普通方向导数。根据命题 1，存在 $\epsilon > 0$ 和 $L > 0$，使得对于任意满足 $\|\mathsf{K}_i - \mathsf{K}\| \leq \epsilon$ 且 $i = 1$、2 的 K_i，都有 $|J(\mathsf{K}_1) - J(\mathsf{K}_2)| \leq L\|\mathsf{K}_1 - \mathsf{K}_2\|$。由于$\varphi$ 是满足 $\varphi(0) = \mathsf{K}$ 的一条 C^∞ 曲线，因此不失一般性，我们可以选取充分小的 δ，使得对所有 $t \in [0, \delta)$，$\|\varphi(t) - \mathsf{K}\| < \epsilon$。此外，由于 $\phi(t)$ 是一条 C^∞ 曲线，我们可以找到 $M > 0$，使得

$$\|\varphi(t) - \mathsf{K} - t\,\varphi'(0)\| \leq \frac{1}{2}Mt^2, \qquad \forall t \in [0, \delta).$$

若 $\mathsf{V} = \varphi'(0) = 0$，则有 $|J(\varphi(t)) - J(\mathsf{K})| \leq L\|\varphi(t) - \mathsf{K}\| \leq LMt^2/2$，这将意味着

$$\lim_{t \downarrow 0} \left| \frac{J(\varphi(t)) - J(\mathsf{K})}{t} \right| = 0,$$

与（21）矛盾。因此我们可以得出$\mathsf{V} \neq 0$。最后，注意到对于 $t \in [0, \delta)$，我们有

$$\begin{aligned} &\frac{J(\mathsf{K} + t\,\varphi'(0)) - J(\mathsf{K})}{t} \\ &\leq \frac{J(\varphi(t)) - J(\mathsf{K})}{t} + \frac{|J(\mathsf{K} + t\,\varphi'(0)) - J(\varphi(t))|}{t} \\ &\leq \frac{J(\varphi(t)) - J(\mathsf{K})}{t} + \frac{L\|\mathsf{K} + t\,\varphi'(0) - \varphi(t)\|}{t} \\ &\leq \frac{J(\phi(t)) - J(\mathsf{K})}{t} + \frac{1}{2}Mt. \end{aligned}$$

当 $t \downarrow 0$ 时取上极限，并注意到 J 的方向导数始终存在，我们可得

$$J'(\mathsf{K},\mathsf{V}) = \lim_{t\downarrow 0} \frac{J(\mathsf{K}+t\,\varphi'(0)) - J(\mathsf{K})}{t} \le \limsup_{t\downarrow 0} \frac{J(\varphi(t)) - J(\mathsf{K})}{t} < 0,$$

由此得出所需结论。

V. 数值实验

本节提供一些数值证据，表明集合 $\mathcal{C}\backslash\mathcal{C}_{\mathrm{nd}}$ 是零测集。

我们考虑线性时不变系统的 $\mathcal{H}_\infty$ 控制问题

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= -x(t) + \begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix} w(t) + u(t), \\ z(t) &= \begin{bmatrix} x(t) \\ u(t) \end{bmatrix}, \qquad y(t) = x(t) + \begin{bmatrix}0 & 1\end{bmatrix} w(t), \end{aligned} \tag{22}$$

其中 $x(t)\ u(t)\ y(t) \in \mathbb{R}$ 且 $z(t)\ w(t) \in \mathbb{R}^2$。随后，动态控制器将由 $\mathsf{K} = \begin{bmatrix} D_{\mathsf{K}} & C_{\mathsf{K}} \\ B_{\mathsf{K}} & A_{\mathsf{K}} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ 参数化。

我们的任务是在 $\mathcal{C}\backslash\mathcal{C}_{\mathrm{nd}}$ 中进行数值搜索，寻找点并检验它们是否构成零测集。注意，具有相同 $B_{\mathsf{K}}C_{\mathsf{K}}$ 值的动态控制器互为相似变换。因此，为了便于可视化，我们固定 $C_{\mathsf{K}} = 1$，只考察集合 $\{\mathsf{K} \in \mathcal{C} : C_{\mathsf{K}} = 1\}$。在集合 $\{\mathsf{K} \in \mathcal{C} : C_{\mathsf{K}} = 1\}$ 上搜索时，我们还施加约束 $A_{\mathsf{K}} \in [-2,2], B_{\mathsf{K}} \in [-4,4], D_{\mathsf{K}} \in [-1.5,1.5]$。

首先，我们通过将区域 $[-2,2]\times[-4,4]\times[-1.5,1.5]$ 离散为空间网格，生成一组间距相等的 $N = 101\times101\times61$ 个点 $\{\mathsf{K}_j\}_{j=1}^N$。然后，对于每个 $j = 1,\dots,N$，我们数值计算 $\gamma_j = J(\mathsf{K}_j)$，并尝试构造 $P_j \succeq 0$，使得 $\mathscr{N}(\mathsf{K}_j, P_j, \gamma_j) \preceq 0$.[2] 接着，我们检查 P_j 的最小特征值是否与零保持足够大的距离（例如大于或等于 10^{-4}），并记录 $(P_j)_{12}$ 的值。

数值实验表明，对于测试用例中的所有 j，我们都能找到满足 $P_j \succ 0$ 且 $\mathscr{N}(\mathsf{K}_j, P_j, \gamma_j) \preceq 0$ 的矩阵 P_j。图 1 展示了若干典型热图，其中 $\ln|P_{12}|$ 固定，$(A_{\mathsf{K}}, B_{\mathsf{K}})$ 变化；这些热图由记录值 $\{\ln|(P_j)_{12}|\}_{j=1}^N$ 生成。从热图中可以看出，对于每个固定的 D_{K}，$\ln|P_{12}|$ 值很低的点似乎位于一条经过 (0, 0) 的直线附近。这些观察似乎表明，对于线性时不变系统 (22)，$\mathcal{C}\backslash\mathcal{C}_{\mathrm{nd}}$ 中满足 $C_{\mathsf{K}} = 1$ 且 D_{K} 固定的点构成一条经过 (0,0) 的直线，其斜率取决于 D_{K}，因此，集合 $\mathcal{C}\backslash\mathcal{C}_{\mathrm{nd}}$ 可表示为

$$\left\{ \begin{bmatrix} D_{\mathsf{K}} & C_{\mathsf{K}} \\ B_{\mathsf{K}} & A_{\mathsf{K}} \end{bmatrix} \in \mathcal{C} : \cos\theta(D_{\mathsf{K}})\cdot A_{\mathsf{K}} + \sin\theta(D_{\mathsf{K}})\cdot B_{\mathsf{K}}C_{\mathsf{K}} = 0 \right\}$$

[2]由于数值误差，我们只能求得$J(\mathsf{K}_j)$的近似值$\hat{\gamma}_j$。在数值实验中，我们设置容差，使得 $|\hat{\gamma}_j - J(\mathsf{K}_j)|/|J(\mathsf{K}_j)| < \epsilon$，并改为寻找满足 $\mathscr{N}(\mathsf{K}_j, P_j, \hat{\gamma}_j/(1-\epsilon)) \preceq 0$ 的 P_j，其中 $\epsilon = 10^{-9}$。当相关黎卡提方程适定且存在正定解时，我们采用基于黎卡提方程的方法求解 P_j；如果基于黎卡提方程的方法不可行，则改用基于LMI的方法。



图 1：不同 D_{K} 值下 $\ln|P_{12}|$ 的热力图。x 轴和 y 轴分别表示 A_{K} 和 B_{K}。$\ln|P_{12}|$ 值非常低的点（即对应的 P_{12} 非常接近 0 的点）以深蓝色表示。可以观察到，在每个子图中，这些点大致构成一条经过 (0，0) 的直线。

对于某个关于 D_{K}的函数 $\theta(D_{\mathsf{K}})$，该函数的测度为零。

我们指出，上述论断仅基于数值结果，而非严格推导。尽管如此，我们相信，这些结果确实可以作为数值证据，支持以下猜想：$\mathcal{C}\backslash\mathcal{C}_{\mathrm{nd}}$ 是零测集。代码可在此处找到：https://github.com/tyj518/H_无穷_全局_最优性。

VI. 结论

我们研究了输出反馈$\mathcal{H}_\infty$ 控制的策略优化，并证明，非退化Clarke 驻点构成全局最优控制器，从而为直接策略搜索方法提供了全局最优性证书。未来的研究方向包括考察 $\mathcal{C}\backslash\mathcal{C}_{\mathrm{nd}}$ 是否为零测集、设计用于检验控制器是否非退化的数据驱动方法，以及分析无模型策略搜索方法在 $\mathcal{H}_\infty$ 控制中的收敛性等。

附录

A. 命题 1 的证明

我们的证明将遵循 [18,命题 31],中概述的思路。也就是说，$\|\mathbf{T}_{zw}\|_\infty$ 的次微分正则性源于 $\|\cdot\|_\infty$ 的凸性，以及从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{RH}_\infty$ 由$\mathsf{K} \mapsto \mathbf{T}_{zw}$在（3）中给出的映射$\mathsf{K} \mapsto \mathbf{T}_{zw}$ 是连续可微的这一事实。不过，我们将补充缺失的细节，说明映射 n 连续可微。我们暂时用 A_{cl}（K）表示 $\mathcal{A} = \{A \in \mathbb{R}^{n\times n} : \ A \text{ 稳定}\}$。

我们首先将映射 $\mathscr{T}: \mathcal{A} \to \mathcal{RH}_\infty$ 定义为

$$(\mathscr{T}(A))(s) = (sI - A)^{-1}.$$

注意， $A_{\mathrm{cl}}(\mathrm{K})$、 $B_{\mathrm{cl}}(\mathrm{K})$、 $C_{\mathrm{cl}}(\mathrm{K})$ 和 $D_{\mathrm{cl}}(\mathrm{K})$ 都是 K 的仿射函数，因此连续可微。因此，只要能够证明 $\mathscr{T}$ 连续可微，就可以推出 $\mathbf{K} \mapsto \mathbf{T}_{zw}$ 连续可微。

令 $A \in \mathcal{A}$ 为任意稳定矩阵，并定义线性映射 $\xi_A : \mathbb{R}^{n\times n} \to \mathcal{RH}_\infty$，使得

$$(\xi_A(\Delta))(s) = (sI - A)^{-1}\Delta(sI - A)^{-1}.$$

令 $\Delta \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 为满足 $\|(sI - A)^{-1}\|_\infty \cdot \|\Delta\|_2 < 1$ 的任意矩阵，并考虑对下列量进行界定

$$r_A(\Delta) := \left\|\mathscr{T}(A+\Delta) - \mathscr{T}(A) - \xi_A(\Delta)\right\|_\infty.$$

那么，只要 $\frac{r_A(\Delta)}{\|\Delta\|_2} \to 0$ 当 $\|\Delta\| \to 0$ 时，我们便可得出结论： ξ_A 是 A 处 $\mathscr{T}$ 的弗雷歇导数。事实上，对于任意满足 $\omega \in \mathbb{R}$ 的 $s = \mathrm{j}\omega$，有：

$$\begin{aligned}&(\mathscr{T}(A+\Delta) - \mathscr{T}(A) - \xi_A(\Delta))(s)\\ =&\left((I - (sI-A)^{-1}\Delta)^{-1} - I - (sI-A)^{-1}\Delta\right)(sI-A)^{-1}.\end{aligned}$$

由于 $\|(sI-A)^{-1}\Delta\|_\infty \le \|(sI-A)^{-1}\|_\infty\|\Delta\|_2 < 1$,

$$(I - (sI - A)^{-1}\Delta)^{-1} = \sum\nolimits_{k=0}^{\infty}\left((sI - A)^{-1}\Delta\right)^k,$$

其中右侧绝对收敛。因此

$$\begin{aligned}r_A(\Delta) &= \left\|\sum\nolimits_{k=2}^{\infty}\left((sI - A)^{-1}\Delta\right)^k(sI - A)^{-1}\right\|_\infty\\ &\le \sum\nolimits_{k=2}^{\infty}\left(\left\|(sI-A)^{-1}\right\|_\infty\|\Delta\|_2\right)^k\|(sI-A)^{-1}\|_\infty\\ &= \frac{\|(sI - A)^{-1}\|_\infty^3}{1 - \|(sI - A)^{-1}\|_\infty\|\Delta\|_2}\|\Delta\|_2^2,\end{aligned}$$

由此可容易验证， $r_A(\Delta)/\|\Delta\|_2$ 当 $\|\Delta\|_2 \to 0$ 时收敛于 0。因此， $\mathscr{T}$ 在 A 处可微，其 Fr´echet 导数由线性映射 ξ_A 给出。

最后，我们证明 ξ_A 关于 A 连续。根据定义，有 $\xi_A(\Delta) = \mathscr{T}(A)\Delta\mathscr{T}(A)$，由此得到

$$\begin{aligned}&\sup_{\|\Delta\|_2=1}\|\xi_{A+H}(\Delta) - \xi_A(\Delta)\|_\infty\\ =&\sup_{\|\Delta\|_2=1}\|\mathscr{T}(A+H)\Delta\mathscr{T}(A+H) - \mathscr{T}(A)\Delta\mathscr{T}(A)\|_\infty\\ \le&\sup_{\|\Delta\|_2=1}\big(\|(\mathscr{T}(A+H) - \mathscr{T}(A))\Delta\mathscr{T}(A+H)\|_\infty\\ &\qquad + \|\mathscr{T}(A)\Delta(\mathscr{T}(A+H) - \mathscr{T}(A))\|_\infty\big)\\ \le&\|(\mathscr{T}(A+H) - \mathscr{T}(A))\|_\infty\left(\|\mathscr{T}(A+H)\|_\infty + \|\mathscr{T}(A)\|_\infty\right).\end{aligned}$$

由于 $\|H\| \to 0$，左侧的量将趋于 0，这意味着映射 ξ_A 在 A 中连续。至此，证明完成。

参考文献

[1] J. Perdomo、J. Umenberger 和 M. Simchowitz，“通过策略梯度方法稳定动力系统”，神经信息处理系统进展，第 34 卷，第 29 274–29 286 页，2021年。[2] M. Fazel、R. Ge、S. Kakade 和 M. Mesbahi，“线性二次型调节器的策略梯度方法全局收敛”，载于第 *35*届国际机器学习会议论文集，机器学习研究论文集系列，第 80 卷，2018年，第 1467–1476 页。[3] D. Malik、A. Pananjady、K. Bhatia、K. Khamaru、P. L. Bartlett 和 M. J. Wainwright，“策略优化的无导数方法：线性二次型系统的保证”，机器学习研究杂志，第 21 卷，第 21 期，第 1–51 页，2020 年。

[4] H. Mohammadi、A. Zare、M. Soltanolkotabi 和 M. R. Jovanovi´c，“无模型线性–二次调节器问题中梯度方法的收敛性与样本复杂度”，IEEE 自动控制汇刊，第 67 卷，第 5 期，第 2435–2450 页，2021年。[5] K. Zhang、B. Hu 和 T. Basar，“具有 $\mathcal{H}_2$ 鲁棒性保证的线性 $\mathcal{H}_\infty$ 控制：隐式正则化与全局收敛”，SIAM 控制与优化杂志，第 59 卷，第 6 期，第 4081–4109 页，2021年。[6] Y. Tang、Y. Zheng 和 N. Li，“ 线性二次高斯（ LQG ）控制的优化景观分析 ”，数学规划，2023年。 [在线]。可通过以下网址获取：https://doi.org/10.1007/s10107-023-01938-4[7] Y. Zheng、Y. Sun、M. Fazel 和 N. Li，“逃离线性二次高斯（LQG）控制策略优化中的高阶鞍点”，载于第61届 IEEE 决策与控制会议（CDC）论文集，2022年，第 5329–5334 页。[8] J. Duan、W. Cao、Y. Zheng 和 L. Zhao，“动态输出反馈线性二次控制的优化景观”，arXiv 预印本 arXiv:2201.09598，2022年。[9] J. Umenberger、M. Simchowitz、J. C. Perdomo、K. Zhang 和 R. Tedrake，“针对输出估计的动态滤波器上全局收敛的策略搜索”，arXiv 预印本 arXiv:2202.11659，2022年。[10] L. Furieri、Y. Zheng 和 M. Kamgarpour，“学习全局最优分布式线性二次调节器”，载于第二届动力学与控制学习会议论文集，机器学习研究论文集系列，第 120 卷，2020年，第 287–297 页。[11] Y. Li、Y. Tang、R. Zhang 和 N. Li，“用于去中心化线性二次控制的分布式强化学习：一种无导数策略优化方法”，IEEE 自动控制汇刊，第 67 卷，第 12 期，第 6429–6444 页，2022年。[12] B. Hu、K. Zhang、N. Li、M. Mesbahi、M. Fazel 和 T. Bas.ar，“面向学习控制策略的策略优化理论基础”，arXiv 预印本 arXiv:2210.04810，2022年。[13] C. Scherer、P. Gahinet 和 M. Chilali，“通过 LMI 优化实现多目标输出反馈控制”，IEEE 自动控制汇刊，第 42 卷，第 7 期，第 896–911 页，1997年。[14] Y. Zheng、L. Furieri、A. Papachristodoulou、N. Li 和 M. Kamgarpour，“ Youla、系统级与输入输出参数化的等价性”，IEEE 自动控制汇刊，第 66 卷，第 1 期，第 413–420 页，2021年。[15] K. Zhou、J. C. Doyle 和 K. Glover，《鲁棒与最优控制》。美国新泽西州上萨德尔河：Prentice Hall，1996年。[16] S. Boyd、L. El Ghaoui、E. Feron 和 V. Balakrishnan，《系统与控制理论中的线性矩阵不等式》。美国宾夕法尼亚州费城：工业与应用数学学会，1994年。[17] P. Apkarian 和 D. Noll，“非光滑 H_∞ 综合”，IEEE 自动控制汇刊，第 51 卷，第 1 期，第 71–86 页，2006年。[18] ——，“多圆盘 H_∞ 综合的非光滑优化”，欧洲控制杂志，第 12 卷，第 3 期，第 229–244 页，2006年。[19] P. Apkarian、D. Noll 和 A. Rondepierre，“通过非光滑优化实现混合 H_2/H_∞ 控制”，SIAM 控制与优化杂志，第 47 卷，第 3 期，第 1516–1546 页，2008年。[20] X. Guo 和 B. Hu，“状态反馈 $\mathcal{H}_\infty$ 鲁棒控制直接策略搜索的全局收敛：基于 Goldstein 次微分重新审视非光滑综合”，arXiv 预印本 arXiv:2210 11577，2022年。。[21] B. Hu 和 Y. Zheng，“具有鲁棒性约束的动态输出反馈控制可行集与次水平集的连通性”，IEEE 控制系统快报，第 7 卷，第 442–447 页，2022年。[22] I. Masubuchi、A. Ohara 和 N. Suda，“基于 LMI 的控制器综合：统一公式与求解”，国际鲁棒与非线性控制杂志，第 8 卷，第 8 期，第 669–686 页，1998年。[23] J. C. Doyle、K. Glover、P. P. Khargonekar 和 B. A. Francis，“标准 $\mathcal{H}_2$ 与 $\mathcal{H}_\infty$ 控制问题的状态空间解”，IEEE 自动控制汇刊，第 34 卷，第 8 期，第 831–847 页，1989年。[24] P. Gahinet 和 P. Apkarian，“一种线性矩阵不等式方法，用于$\mathcal{H}_\infty$ 控制”，国际鲁棒与非线性控制杂志，第 4 卷，第 4 期，第 421–448 页，1994年。[25] F. H. Clarke，《优化与非光滑分析》。美国宾夕法尼亚州费城：工业与应用数学学会，1990年。[26] L. C. Evans 和 R. F. Gariepy，《测度论与函数的精细性质》，修订版。美国佛罗里达州博卡拉顿：CRC 出版社，2015年。[27] G. E. Dullerud 和 F. Paganini，《鲁棒控制理论教程：一种凸方法》。美国纽约：施普林格科学与商业媒体，2013年。